

PROGRAMMATORE DI MESSAGGI E LETTORE MUSICALE, MEMORIA DA 16GB

Programmatore di messaggi,
lettore di musica di
sottofondo e client SIP



Reference: ZSM-1000

Programmatore di messaggi, lettore di musica di sottofondo e client SIP. Lettore programmato e di messaggistica istantanea. Musica di sottofondo dalla memoria interna. Client SIP per la connessione al centralino e ai dispositivi SIP. Programmazione con software per PC tramite rete locale (LAN) e internet.

CARATTERISTICHE

Programmatore di messaggi, lettore di musica di sottofondo e client SIP.

Riproduzione di messaggi
16 GB di memoria interna per file audio.
Software per PC per la programmazione, la gestione dei file audio e il trasferimento tramite rete locale (LAN) e internet.protocollo SIP.
10 canali selezionabili tramite pannello frontale con regolazione del volume indipendente per musica di sotto fondo e messaggi.Display LCD.Aggiorna il software da remoto o localmente tramite porta USB.

ENTRADA

1 connessione ethernet, RJ-45Porto USB per l'aggiornamento del software

SALIDE

1 ausiliario, 2 x RCA 1 V

ALIMENTAZIONE

100-240 V CA, 8 W

MEDIDA

294 x 44 x 158 mm fondo. 1 U rack 19"

PESO

1'8 kg

ACCESSORI

Supporti per montaggio su rack 19"

SOFTWARE

Software per PC ZSM-GO ((incluso)

Accesso tramite rete locale (LAN) e intern

etControllo e gestione ZSM multipliProgrammazione dei messaggi.

Creazione e controllo del canale della musica di s

ottofondoGestione e trasferimento file audioMonitoraggio dello stato