

AMPLIFICATORE PA 120W 3 ZONE DI USCITA CON LETTORE BT/USB/FM



Amplificatore PA con lettore Bluetooth®/USB/FM e selettore di zona degli altoparlanti

Reference: PROX-120Z

AMPLIFICATORE PA 120W 3 ZONE DI USCITA CON LETTORE BT/USB/FM

Amplificatore PA con lettore Bluetooth®/USB/FM e selettore di zona degli altoparlanti. Lo strumento migliore per i sistemi audio dei locali. Affidabile per lunghe giornate lavorative. Audio distribuito per impianti PA con altoparlanti 100 V, anche con uscita a bassa impedenza. Lettore versatile per la musica di sottofondo. Dispone di 2 uscite di zona con controllo del volume per diversi livelli di musica per zona. Funzionamento intuitivo e design moderno e discreto. Una soluzione adatta a qualsiasi budget. Connessioni sicure e durevoli con bassa manutenzione. Può essere utilizzato su desktop o montato su rack.

Perfetto per sistemi di diffusione sonora e musica in filodiffusione con altoparlanti di linea da 100 V o a bassa impedenza. Negozi al dettaglio, centri educativi, monumenti, mostre, bar, ristoranti, ecc.

CARATTERISTICHE:

Amplificatore per la comunicazione al pubblico

Lettore Bluetooth/USB/FM.

Ingressi microfonici con controllo di mix, guadagno e livello di priorità.

Priorità di ingresso per livello di segnale.

Controlli di tono.

Uscite 100 V e 4 Ω.

2 zone di uscita con controllo volume e Off.

POTENZA: 120 W RMS

RISPOSTA: 60-20.000 Hz (-10 dB)

DISTORSIONE: THD+N: < 1% a 1 kHz

RAPPORTO S/N: >77dB

PROTEZIONI: Sovracorrente, CC e cortocircuito in uscita

INGRESSI: Microfono/linea CH 1 bilanciato con Phantom 48V. Connettore combinato (XLR + 6,3 mm) ed euroblock.

Microfono/linea CH 2 bilanciati con Phantom 48V. Connettore Euroblock.

Livello segnale microfono: 6 mV RMS (-44 dBV) / 600 Ω

Livello segnale linea: 250 mV RMS (-12 dBV) / 100k Ω

2 AUX. 2 connettori RCA ed euroblock. Livello del segnale 300 mV RMS (-10 dBV) / 47.000 Ω

1 emergenza. Connettore Euroblock. Livello segnale linea altoparlanti 100 V

1 Mute (priorità emergenza) tramite chiusura contatto. Connettore Euroblock

USCITE: 1 linea. 2 connettori RCA. Livello del segnale 1,25 V RMS (+2 dBV)

Uscita altoparlanti 100 V o 4 Ω o 2 zone altoparlanti 100 V con selettore del volume a 5 posizioni e OFF. Terminali a vite del connettore

IMPEDENZA: Linea 4 Ω e 100 V (166 Ω)

FUNZIONI: Priorità di ingresso (ingressi Voice over VOX):

100 V Ingresso di emergenza con massima priorità, attenua tutti gli altri ingressi.

Muto per chiusura contatto, attenua tutti gli ingressi tranne l'ingresso di emergenza 100 V.

Canale 1 con priorità su tutti gli altri ingressi, livello selezionabile.

Canale 2 con priorità sugli ingressi ausiliari, livello selezionabile.

Altre funzioni:

Spie di accensione, protezione, segnale di picco e segnale di uscita.

Raffreddamento a induzione senza ventola

PALYER: Lettore Bluetooth/USB/FM per la riproduzione di musica di sottofondo

File MP3 e WAV supportati

Capacità massima della memoria USB 64 GB

Riproduzione automatica, la riproduzione si avvia automaticamente all'accensione

Memoria dell'ultima modalità selezionata

Memoria della modalità di riproduzione (casuale, ripetizione)

CONTROLLI: Volume microfono

Selettore microfono/linea/phantom

Volume principale

Ingresso Aux o selettore lettore

Volume zona

Tono: bassi e alti (+/- 10 dB 100 Hz e 10k Hz)

Guadagno microfono

Livello segnale di attivazione prioritaria (VOX)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: Funzionamento: 0° ~ 40°C

UMIDITÀ MASSIMA: 95%

ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230/115 V CA 50-60 Hz, 200 W

Fusibile CA 230 V 1,5 A / 115 V 3,15 A

DIMENSIONI: 320 x 94 x 281 mm di profondità

PESO: 5 kg

ACCESSORI: Antenna FM

Antenna Bluetooth

Cavo di alimentazione