

# AMPLIFICATORE PA 60W 2 ZONE DI USCITA CON LETTORE BT/USB/FM



Amplificatore PA con lettore Bluetooth®/USB/FM e selettore di zona degli altoparlanti

Reference: PROX-60Z

Amplificatore PA con lettore Bluetooth®/USB/FM e selettore di zona degli altoparlanti. Lo strumento migliore per i sistemi audio dei locali. Affidabile per lunghe giornate lavorative. Audio distribuito per impianti PA con altoparlanti 100 V, anche con uscita a bassa impedenza. Lettore versatile per la musica di sottofondo. Dispone di 2 uscite di zona con controllo del volume per diversi livelli di musica per zona. Funzionamento intuitivo e design moderno e discreto. Una soluzione adatta a qualsiasi budget. Connessioni sicure e durevoli con bassa manutenzione. Può essere utilizzato su desktop o montato su rack.

Perfetto per sistemi di diffusione sonora e musica in filodiffusione con altoparlanti di linea da 100 V o a bassa impedenza. Negozi al dettaglio, centri educativi, monumenti, mostre, bar, ristoranti, ecc.

## **CARATTERISTICHE:**

Amplificatore per la comunicazione al pubblico

Lettore Bluetooth/USB/FM.

Ingressi microfonici con controllo di mix, guadagno e livello di priorità.

Priorità di ingresso per livello di segnale.

Controlli di tono.

Uscite 100 V e 4 Ω.

2 zone di uscita con controllo volume e Off.

**POTENZA:** 60 W RMS

**RISPOSTA:** 60-20.000 Hz (-10 dB)

**DISTORSIONE:** THD+N: < 1% a 1 kHz

**RAPPORTO S/N:** >77dB

**PROTEZIONI:** Sovracorrente, CC e cortocircuito in uscita

**INGRESSI:** Microfono/linea CH 1 bilanciato con Phantom 48V. Connettore combinato (XLR + 6,3 mm) ed euroblock.

Microfono/linea CH 2 bilanciati con Phantom 48V. Connettore Euroblock.

Livello segnale microfono: 6 mV RMS (-44 dBV) / 600  $\Omega$

Livello segnale linea: 250 mV RMS (-12 dBV) / 100k  $\Omega$

2 AUX. 2 connettori RCA ed euroblock. Livello del segnale 300 mV RMS (-10 dBV) / 47.000  $\Omega$

1 emergenza. Connettore Euroblock. Livello segnale linea altoparlanti 100 V

1 Mute (priorità emergenza) tramite chiusura contatto. Connettore Euroblock

**USCITE:** 1 riga. 2 connettori RCA. Livello del segnale 1,25 V RMS (+2 dBV)

Uscita altoparlanti 100 V o 4  $\Omega$  o 2 zone altoparlanti 100 V con selettore del volume a 5 posizioni e OFF. Terminali a vite del connettore

**IMPEDENZA:** Linea 4  $\Omega$  e 100 V (166  $\Omega$ )

**FUNZIONI:** Priorità di ingresso (ingressi Voice over VOX):

100 V Ingresso di emergenza con massima priorità, attenua tutti gli altri ingressi.

Muto per chiusura contatto, attenua tutti gli ingressi tranne l'ingresso di emergenza 100 V.

Canale 1 con priorità su tutti gli altri ingressi, livello selezionabile.

Canale 2 con priorità sugli ingressi ausiliari, livello selezionabile.

Altre funzioni:

Spie di accensione, protezione, segnale di picco e segnale di uscita.

Raffreddamento a induzione senza ventola

**PALYER:** Lettore Bluetooth/USB/FM per la riproduzione di musica di sottofondo

File MP3 e WAV supportati

Capacità massima della memoria USB 64 GB

Riproduzione automatica, la riproduzione si avvia automaticamente all'accensione

Memoria dell'ultima modalità selezionata

Memoria della modalità di riproduzione (casuale, ripetizione)

**CONTROLLI:** Volume microfono

Selettore microfono/linea/phantom

Volume principale

Ingresso Aux o selettore lettore

Volume zona

Tono: bassi e alti (+/- 10 dB 100 Hz e 10k Hz)

Guadagno microfono

Livello segnale di attivazione prioritaria (VOX)

**TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** Funzionamento: 0° ~ 40°C

**UMIDITÀ MASSIMA:** 95%

**ALIMENTAZIONE ELETTRICA:** 230/115 V CA 50-60 Hz, 200 W

Fusibile CA 230 V 1,5 A / 115 V 3,15 A

**DIMENSIONI:** 320 x 94 x 281 mm di profondità

**PESO:** 5 kg

**ACCESSORI:** Antenna FM

Antenna Bluetooth

Cavo di alimentazione