

SISTEMA DI SWITCHING ANALOGICO A 6 ZONE

SISTEMA DI SWITCHING
ANALOGICO A 6 ZONE



Reference: ZONE-6

Unità di commutazione uscite a 6 zone

Fonestar ha progettato un sistema di uscita a 6 zone facile da installare e gestire, con l'obiettivo di trasformare una vecchia installazione in un sistema a zone indipendenti.

Attraverso il microfono per zone **ZONEMIC-6**, è possibile effettuare annunci indipendenti nelle zone desiderate.

Inoltre, ogni volta che viene effettuato un avviso, verrà attivata una chiusura di contatto all'uscita della zona corrispondente. Questo consente al sistema di essere collegato a controller di volume o ad altri sistemi esterni, come sistemi di allarme attivati dalla chiusura di contatto.

Tra le sue molteplici applicazioni, spiccano le installazioni commerciali che richiedono audio differenziato per ciascuna zona.

- **CARATTERISTICHE:** Unità di commutazione per 6 zone di uscita.
Collegamento con il microfono ZONEMIC-6, possibilità di collegare fino a 4 microfoni.
Opzione di attivazione della priorità negli attenuatori tramite chiusura di contatto durante gli annunci effettuati con il microfono ZONEMIC-6.
Indicatori luminosi dello stato delle uscite.
- **INGRESSI:** 1 microfono ZONEMIC-6 con selettore di zone e messaggi registrati, RJ45.
- **USCITE:** 6 linee bilanciate, euroblock 500 mV.
- **ALIMENTAZIONE:** 230 V AC 50/60 Hz, 2,9 W.
- **DIMENSIONI:** 262 x 44 x 128 mm profondità.
- **PESO:** 1 kg.
- **OPZIONALE:** ZONEMIC-6: Microfono per zone con messaggi registrati.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)