

MIXER DJ STEREO CON LETTORE MP3 INTEGRATO



ARTICOLO FORNIBILE
NON PER
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: MPX-30DMP

MIXER STEREO 3 CH USB

Mixer DJ stereo con lettore MP3 integrato

Mixer:

- 3 canali d'ingresso (5 vie stereo, 1 micro DJ)
- canali d'ingresso con regolatore di preamplificazione, regolazione toni con 3 frequenze diverse, interruttore cue, indicazione del livello della somma stereo tramite LED
- funzione talkover
- uscita cuffia regolabile con preascolto dei canali stereo d'ingresso e della somma master
- crossfader con caratteristica commutabile e con interruttore reverse
- uscita master con indicazione del livello stereo tramite LED
- uscite supplementari Booth e Record

Lettore MP3 con porta USB e slot per scheda SD/MMC:

- mezzi di memoria USB collegabili direttamente (p. es. chiavetta USB)
- per schede SD/MMC fino a 32 GB (FAT16/FAT32), disponibili come opzione
- indicazione alfanumerica
- funzione repeat
- display con retroilluminazione blu

Specifiche:

Numero canali
Numero ingressi
Ingresso mic

3

6

1 mV, 1 x XLR a 3 poli/jack 6,3 mm

Ingresso Line

70 mV (Line 1), 1 x RCA L/R

50 mV (Line 2)

Ingresso phono

2 mV (Phono 1), 1 x RCA L/R

1 mV (Phono 2)

Uscita Master

1 V, 1 x XLR a 3 poli L/R, bil.

580 mV, 1

Uscita Record

200 mV, 1 x RCA L/R

Uscita Booth

500 mV, 1 x RCA L/R

Cuffie

USB

=8 Ω, stereo

si

Banda passante

20-20000 Hz

Fattore di distorsione

> 60 dB, non valutato

Rapporto S/R

+12 dB, -32 dB/50 Hz

Regolazione bassi

+12 dB, -32 dB/1,2 kHz

Regolazione toni medi

+12 dB, -32 dB/10 kHz

Regolatore toni acuti

-16 dB

talkover

si

Crossfader

Mediaplayer

MP3, USB, SD, MMC

Alimentazione

~ 230 V/50 Hz/20 VA

Tensione di rete

~ 230 V

Frequenza di rete

50 Hz

Potenza assorbita durante il funzionamento

20 VA

Temp. di esercizio ammessa

0-40 °C

Larghezza

245 mm

Altezza

315 mm

Profondità

120 mm

Peso

3 kg