

# AUDIO-MATRIX-SYSTEM ARM-8003 anni

Reference: ARM-880WP3



## MODULO DA PARETE PER ARM-880 Garanzia 3 anni

Audio-matrix-system

Il sistema ARM-880... di MONACOR è una soluzione molto flessibile per la sonorizzazione con applicazioni multiroom. È ideale per l'impiego in alberghi, nella gastronomia, in sale per conferenze, scuole, palestre.

Fino a 8 fonti audio differenti, come p. es. lettori CD, Sat-receiver, programmi radio, possono essere distribuite su 8 zone d'uscita. In questi casi è possibile ogni tipo d'assegnazione.

La parte più importante del sistema è il matrix router audio ARM-880. Durante l'uso, per ogni uscita utilizzata è richiesto un amplificatore che può essere uno stadio finale singolo o una cassa attiva.

I moduli a parete ARM-880WP1, ARM-880WP2 e ARM-880WP3 per il telecomando dell'ARM-880 e con altri ingressi locali per la zona sono disponibili come opzione.

Per mezzo di un collegamento master/slave esiste la possibilità di ampliare l'impianto fino a 32 zone d'uscita. Sono disponibili contatti per vari segnali d'allarme nonché per un microfono locale.

Gli avvisi si possono fare tramite 2 microfoni a zone optionali ARM-880RC con selezione delle zone.

Modulo a parete

per il telecomando del matrix router audio ARM-880

- impiego: connessione locale di 2 microfoni in una zona
- 2 x prese XLR NEUTRIK a 3 poli
- regolazione toni a 2 frequenze e regolatore livello per microfono
- alimentazione phantom 15 V
- commutatore di priorità
- connessione con ARM-880 e alimentazione tramite presa RJ-45 e cavo per rete Cat-5; nel caso di lunghezza del cavo oltre i 50 m, è richiesto un alimentatore separato
- dimensioni frontale: 146 x 86 mm
- contentitore metallico robusto ad incasso in dotazione

**Specifiche:**

Tipo	Modulo da parete
Tipo	Collegamento di 2 microfoni in una zona
Colore	bianco
Adatto per	ARM-880
Alimentazione	tramite ARM-880
Dimensioni (lxlxhxp)	146 x 86 x 33 mm
Peso	160 g
Collegamenti	2 x XLR (microfono), 1 x RJ45
Altro	Alimentazione phantom 15 V
Unità di confezione	1