

# AMPLIFICATORI MONO A 4 CANALI, 4 X 120 W20W

MIXER AMPLI 4 ZONE  
INDIPENDENTI 100V 4x120W

Reference: PA-12040



## MIXER AMPLI 4 ZONE INDIPENDENTI 100V 4x120W

Mixer amplificatore a 4 zone

con caratteristiche professionali per applicazioni PA multiroom generali.

- 120 W per zona  
100 V e 4 / 8 O operation  
Utilizzo perfetto della capacità e protezione affidabile degli altoparlanti collegati grazie a un limitatore integrato  
3 ingressi microfono / linea tramite pettine. jacks  
Linea stereo a 2 ingressi tramite prese RCA  
Ogni canale di ingresso con controllo del guadagno, controllo del tono a 2 vie, interruttore di silenziamento del canale e interruttore di routing di zona  
Ingressi microfono con alimentazione phantom + 46 V, attivabili secondo necessità  
Funzione prioritaria per il canale 1, commutabile  
Ingresso cercapersone indipendente, può essere indirizzato a tutte le zone  
4 uscite di zona, possono essere controllate individualmente  
Uscita di zona e monitor per ulteriori amplificatori o registratori  
Connessione per altoparlanti monitor  
Controllo del livello tramite VU meter per zona e monitor  
Uscita cuffie regolabile  
Ventola di raffreddamento  
Funzionamento a 230 A / V

### Specifiche:

Potenza musicale totale ( $P_{MAX}$ )	4 x 170 W
Potenza nominale	4 x 120 W
Canali	5
Zone	4
Ingressi	5 mV/4 kO, 100 mV/10 kO (Mic/Line)  100 mV/30 kO (Line)

Banda passante	40 mV/5 kO (Tel. Paging)
Limiting integrato	50-17000 Hz
Regolazione toni bassi	$\pm 10\text{dB}/100\text{Hz}$
Regolazione toni alti	$\pm 10\text{dB}/10\text{kHz}$
Rapporto S/R	$> 65\text{ dB, Mic}$
	$> 75\text{ dB, Line}$
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	$\sim 230\text{ V}$
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	1200 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	133 mm
Profondità	410 mm
Peso	20,5 kg
Collegamenti	3 x combo jack/XLR, bil. (ingressi Mic/Line)
	2 x RCA L/R (ingressi Line)
	jack 3,5 mm (cuffia)
	materiale per avvitare (paging, priority, uscite zone, altoparlanti, uscite Line)