

# AMPLIFICATORE MIXER MONO A 4 ZONE 20W Garanzia 3 anni

MIXER AMPLI 4 ZONE  
INDIPENDENTI 100V 4x120W  
Garanzia 3 anni

Reference: PA-40120



## MIXER AMPLI 4 ZONE INDIPENDENTI 100V 4x120W Garanzia 3 anni

Amplificatore mixer mono a 4 zone

con quattro uscite attive 120 W

per la creazione di un impianto di sonorizzazione a più zone, dove ognuno dei 5 ingressi può essere assegnato, per mezzo di un selettore, ad una delle 4 uscite. In questo modo è possibile riprodurre programmi differenti nei vari settori. Un altro vantaggio è il fatto che un avviso in un settore non interrompe i programmi nelle altre zone.

Con il microfono a zone opzionale PA-4000RC, l'amplificatore può essere ampliato per diventare un impianto di chiamata a 4 canali. Insieme al dispositivo di chiamata pompieri PA-4000FMP con memoria di testo integrata si può creare, per esempio, un impianto d'allarme per scuole.

- 4 x 120 W
- 4 zone, comandabili singolarmente
- 3 ingressi mic/line e 2 ingressi line
- altoparlante regolabile integrato
- gong e sirena attivabili anche tramite pulsante esterno
- regolatori bassi, alti e master, indicazione livello con LED, ventilatore regolato
- alimentazione phantom per microfoni a elettrete
- contatto per microfono a zone PA-4000PTT
- contatti per 4 dispositivi chiamata pompieri PA-4000FMP
- funzionamento a rete e a 24 V di emergenza

### Specifiche:

Potenza musicale totale ( $P_{MAX}$ )	4 x 170 W
Potenza nominale	4 x 120 W
Canali	5
Zone	4
Ingressi	

2,5 mV/5 k $\Omega$ , 0,3 V/15 k $\Omega$  (Mic/Line1-3),

Banda passante	45-20000 Hz
Regolazione toni bassi	$\pm 10$ dB/100Hz
Regolazione toni alti	$\pm 10$ dB/10kHz
Rapporto S/R	> 70 dBA (Mic), > 90 dBA (Line)
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	1500 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	DC 40 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	90 mm
Profondità	377 mm
Unità di altezza	2
Peso	22,1 kg
Collegamenti	3 x 6,3 mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x RCA L/R (Line), 1 x RJ45 (Mic PTT), 4 x contatti a vite (altoparlanti), 1 x jack 6,3 mm (monitor), 4 x RJ45 (Emergency), 4 x contatti a vite (preamplificatore), contatti a vite (pulsante go