

AMPLIFICATORE MIXER MONO A 4 ZONE20W Garanzia 3 anni



ARTICOLO FORNIBILE
NON PER
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: PA-40120

MIXER AMPLI 4 ZONE INDIPENDENTI 100V 4x120W Garanzia 3 anni

Amplificatore mixer mono a 4 zone

con quattro uscite attive 120 W

per la creazione di un impianto di sonorizzazione a più zone, dove ognuno dei 5 ingressi può essere assegnato, per mezzo di un selettore, ad una delle 4 uscite. In questo modo è possibile riprodurre programmi differenti nei vari settori. Un altro vantaggio è il fatto che un avviso in un settore non interrompe i programmi nelle altre zone. Con il microfono a zone opzionale PA-4000RC, l'amplificatore può essere ampliato per diventare un impianto di chiamata a 4 canali. Insieme al dispositivo di chiamata pompieri PA-4000FMP con memoria di testo integrata si può creare, per esempio, un impianto d'allarme per scuole.

- 4 x 120 W
- 4 zone, comandabili singolarmente
- 3 ingressi mic/line e 2 ingressi line
- altoparlante regolabile integrato
- gong e sirena attivabili anche tramite pulsante esterno
- regolatori bassi, alti e master, indicazione livello con LED, ventilatore regolato
- alimentazione phantom per microfoni a elettretre
- contatto per microfono a zone PA-4000PTT
- contatti per 4 dispositivi chiamata pompieri PA-4000FMP
- funzionamento a rete e a 24 V di emergenza

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX})

4 x 170 W

Potenza nominale

4 x 120 W

Canali

5

Zone

4

Ingressi

2,5 mV/5 kO, 0,3 V/15 kO (Mic/Line1-3),

Banda passante
Regolazione toni bassi
Regolazione toni alti
Rapporto S/R

45-20000 Hz
±10dB/100Hz
±10dB/10kHz
> 70 dBA (Mic),

Fattore di distorsione
Tensione di rete
Frequenza di rete
Potenza assorbita durante il funzionamento
Tensione alternativa d'esercizio
Alimentazione alternativa
Temp. di esercizio ammessa
Larghezza
Altezza
Profondità
Unità di altezza
Peso
Collegamenti

> 90 dBA (Line)
~ 230 V
50 Hz
1500 VA
DC 24 V
DC 40 A
0-40 °C
482 mm
90 mm
377 mm
2
22,1 kg
3 x 6,3 mm/XLR-Combo (Mic/Line),
2 x RCA L/R (Line),
1 x RJ45 (Mic PTT),
4 x contatti a vite (altoparlanti),
1 x jack 6,3 mm (monitor),
4 x RJ45 (Emergency),
4 x contatti a vite (preamplificatore),
contatti a vite (pulsante go)