

# AMPLI MONO 100V 30W CON MP3 USB/SD RADIO FM E BLUETOOTH



**ARTICOLO FORNIBILE**  
**NON PER**  
**INFORMAZIONI:**  
SCRIVICI A  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
O CHIAMACI AL NUMERO  
**+390429617888**

Reference: PA-803DMP

## AMPLIMIXER 100V 30W CON MP3 TUNER E BT

Mixer/amplificatore PA mono

con lettore mp3 integrato, radio FM e bluetooth

- 1 x 30 W
- Lettore MP3 con interfaccia USB / SD, radio FM, display a LED, telecomando a infrarossi
- 1 ingresso microfonico XLR bilanciato con alimentazione phantom e selezione prioritaria per annunci
- 2 ingressi sbilanciati, mic / linea commutabile
- 2 ingressi di linea sbilanciati
- 1 ingresso di emergenza
- 1 musica in attesa (MOH)
- Uscite dell'altoparlante tramite morsetti a vite
- 2 uscite di linea
- Controllo del livello di ingresso e controllo del livello di uscita
- Controllo tono bidirezionale per l'uscita
- LED per indicare il funzionamento, il clipping, la protezione e il livello del segnale

### Specifiche:

Bluetooth	1
senza ventilatore	1
Potenza nominale	30 W
Canali	1
Zone	1
Ingressi	5-8 mV/600 Ω (mic 1-3),
Banda passante	150-470 mV/10 kΩ (line, sbil.),
Regolazione toni bassi	60-15000 Hz si

---

Regolazione toni alti	si
Rapporto S/R	72 dB (mic)
Fattore di distorsione	85 dB (aux)
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	100 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	2,5 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	320 mm
Altezza	95 mm
Profondità	245 mm
Peso	3,93 kg
Collegamenti	1 x XLR (mic 1), 2 x 6.3 mm jack (mic 2-3/line 1-2), 2 x RCA L/R (line 3-4), 2 x RCA L/R (master out), 1 x IEC (FM), terminali a vite (emergenza, MOH, DC 24 V, altoparlanti)