

CONTROLLER DMX CONTROLLATO DA SOFTWARE



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: DMX-510USB

CONTROLLER DMX

Controller DMX

con software Controller DMX e con box converter USB-DMX.
Con separazione galvanica fra ingresso USB e uscita DMX.

Funzioni del software del controller

- interfaccia grafica semplice da usare
- 510 canali di comando DMX
- 42 livelli di comando con 12 fader cadauno + 1 livello con 6 fader per impostare i parametri DMX, 1 pulsante flash per ogni fader
- 1 masterfader, da assegnare liberamente ad ogni canale
- 500 scenari programmabili e memorizzabili per ogni blocco
- diversi blocchi di scenari combinabili
- scenari memorizzati disponibili anche mediante tastiera
- comando musica tramite scheda sound
- tasti funzione per impostare scenari e sequenze (10 livelli x 12)
- svolgimento automatico di 4 sequenze parallele fino a 500 scenari cad.
- gruppi memorizzabili di numero illimitato con un massimo di 60 canali cad.
- creazione di gruppi sincronizzati
- comando colori con LED-PAR
- possibilità di creare un sottofondo del palcoscenico individuale con icone
- funzione blackout
- funzione di inversione canali
- funzione macro con generazione automatica di figure (cerchio, otto, spirale ecc.) con la possibilità di 8 cicli paralleli di macro
- possibilità di creare librerie per apparecchi DMX, disponibile libreria di tutti gli apparecchi DMX della IMG STAGELINE
- versioni in lingua tedesca, inglese, francese e spagnola

Dati tecnici del box controller

- 510 canali DMX
- connessioni 1 x USB-B, 1 x 3-Pol-XLR, 1 x 5-Pol-XLR, 1 x presa per alimentazione DC
- dimensioni 115 x 103 x 40 mm, peso 250 g
- alimentazione mediante alimentatore in dotazione

In dotazione

- box converter DMX
- CD di programmazione con software per controller e installazione USB (istruzioni sul CD)
- alimentatore a spina
- cavo USB

Configurazione minima

PC IBM compatibile min. Pentium 1 GHz, 512 MB RAM, 20 MB spazio su disco, CD-ROM, porta USB (USB 1.1 o maggiore), Windows® 2000/XP/Vista/7/8/10

Se si usano apparecchi DMX sconosciuti, è consigliabile impiegare DMX-510USB con separazione galvanica fra ingresso ed uscita per escludere, in caso di errore, dei danni al calcolatore.

Specifiche:

Tipo	ControllerDMX
Interfaccia DMX	DMX512
Numero canali DMX	510
Numero uscite DMX	1
Numero fader canale	510
Fader master	1
numero scenari	500
Separazione galvanica	sì
Funzione blackout	sì
Comando tramite musica	tramite scheda sound
Caratteristiche particolari	Comandi tramite software
USB	sì
Alimentazione	alimentat. a spina in dotaz.
Dimensioni	115 x 40 x 103 mm
Larghezza	115 mm
Altezza	40 mm
Profondità	103 mm
Temp. d'esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	250 g
Collegamenti	1 x XLR a 3 poli, 1 x XLR a 5 poli (DMX-Out), 1 x USB-B