AMPLIFICATORE A MATRICE 5 IN /6 OUT 6X100W RMS



Amplificatore con matrice di 5 canali di ingresso a 6 zone di uscita con controllo del volume indipendente. Lettore USB/SD/MP3 con sintonizzatore radio FM digitale. Adatto per installazioni commerciali con più zone e diversi programmi musicali.

Reference: MAZ-6600RU

Amplificatore con matrice di 5 canali di ingresso a 6 zone di uscita con controllo del volume indipendente. Lettore USB/SD/MP3 con sintonizzatore radio FM digitale. Adatto per installazioni commerciali con più zone e diversi programmi musicali.

CARATTERISTICHE

Amplificatore a matrice e multicanale.
Matrice di assegnazione di 5 canali di ingresso a 6 zone di uscita.Lettore USB/SD per file MP3.Sintonizzatore radio FM digitale.
6 zone con regolazione del volume indipendente.Alimentazione phantom.Carillon musicali.
Priorità di paging.Telecomando per lettore USB/SD/MP3/FM.

POTENZA

6 x 100 W RMS

RISPOSTA

80-18.000 Hz ±3 dB

DISTORSIONE

Armonica: < 1%

RAPPORTO S/N

Microfoni: > 65 dBAusiliario: > 75dB

INGRESSI

1 microfono sbilanciato, jack da 6,3 mm, 5 mV
2 microfoni/linee bil
anciate, combo (XLR e jack da 6,3 mm)
5 mV e 175 mV, commutabili
1 stereo TAPE/CD/AUX aux, 2 x R
CA 220 mV, 150 mV, 110 mV, selezionabile1 jack stereo da 3,5 mm. 100 mV

USCITE

1 monitor stereo, jack da 6,3 mm

CONTROLLI

6 pulsanti di zona (da 1 a 6) per ciascun canale di ingresso (da 2 a 5) e lettore USB/SD/MP 3/FMCanali da 1 a 4: controllo volume, bassi e alti
Zone da 1 a 6: controllo volume, selettore monitorMonitora il volume

PLAYER

Lettore USB/SD/MP3 e sintonizzatore FM digitale con canali preimpostati e scansione automat ica

PHANTOM

48 V nei microfoni da 2 a 3, selezionabili

PRIORITÀ

microfono. 1 tramite livello del segnale o chiusura del contatto, selezionabile

IMPEDENZA

6 zone: linee 8 ? e 100 e 70 V, morsetti a vite

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230/115 V CA, 1000 W massimo

DIMENSIONI

Profondità 481 x 133 x 341 mm. Rack 3 U 19".

IL PESO

17,5 kg

ACCESSORI

Antenna FMSupporti per il montaggio in rack da 19".