

MATRICE AUDIO CON 5IN/4OUT CON LETTORE USB/SD E RADIO FM

Mixer a matrice

Reference: MX-867RU



Mixer/preamplificatore con matrice audio, con 5 canali da assegnare a 4 zone di uscita con regolazione del volume indipendente. Lettore USB/SD/MP3 e sintonizzatore radio FM digitale. Distribuzione audio in installazioni con più zone e diversi programmi musicali. Controllo remoto del volume in ogni zona.

Peso netto	3.00
Larghezza	48.300
Altezza	4.450
Profondità	20.000

CARATTERISTICHE

Mixer/preamplificatore multizona.

Ingresso di microfono con 5 canali di priorità a 4 zone di uscita. Lettore USB/SD per file MP3. Sintonizzatore radio FM digitale. 4 zone di uscita con controllo del volume indipendente. Controllo remoto del volume delle zone. Alimentazione phantom.

o, jack stereo da 6,3 mm, 12 mV RMS1 microfono bilanciato.
combo (XLR e jack da 6,3 mm), 12 mV RMS
Co
mbin
azione di 2
microfoni/linee bilan
ciate (XLR e jack da 6,3 mm) regolabili, 12
mV RMS e 640 mV RMS1 stereo aux, 2 RCA, 230 mV RMS1 stereo aux, jack da 3,5 m

USCITE

4 zone bilanciate, XLR, 2,5 V massimo
Controllo remoto del volume delle zone1 monitor stereo, jack da 6,3 mm, 1 V

CONTROLLI

4 microinterruttori d
i assegnazione per le zone da 1 a 4
Ingressi da 1 a 4: controllo del volume
Ingressi 2 e 3: controllo del guadagnoZone da 1 a 4: controllo del volume
Monitor: controllo del volume e selezione della zonaLetto USB/SDSintonizzatore FM

RISPOSTA

20-20.000 Hz

DISTORSIONE

Armonica: da < 0,2 % a 1 kHz

RAPPORTO S/N

Microfoni > 65 dB Aux/Linea > 80dB

PHANTOM

48 V nei microfoni. 2 e 3, selezionabili

PRIORITÀ

microfono. 1 priorità del livello di ingresso, selezionabile

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230/115 V CA, 9 W

DIMENSIONI

Profondità 483 x 44,5 x 200 mm. Rack 1U da 19".

IL PESO

3 kg