

# AMPLIFICATORE PA CON LETTORE USB/MP3/RADIO FM, 15W RMS

Amplificatore PA con lettore  
USB/MP3/FM



Reference: PROX-15

La soluzione perfetta che integra un amplificatore, mixer, lettore musicale, microfono e ingressi aux in una sola unità. Per installazioni PA con altoparlanti da 100 V o a bassa impedenza, dove il funzionamento intuitivo e un budget limitato sono le massime priorità. Connettori Euroblock, sicuri e facili da collegare. Ottima qualità del suono. Un design moderno e discreto. Dimensioni compatte, per uso desktop. APPLICAZIONI Sistemi PA e filodiffusione con altoparlanti da 100 V o linea a bassa impedenza. Negozi al dettaglio, centri educativi, monumenti, mostre, bar, ristoranti, ecc. DATI TECNICI 15 W RMS Ingresso microfono con controllo mix, gain e livello di priorità. Controlli di tono. Uscite 100 V e 4 Ω. Alimentato da rete o batteria da 12 V CC per l'uso nei veicoli. Ingresso linea 100 V con priorità e mute a chiusura dei contatti per l'integrazione in impianti con segnalazioni di emergenza.

Peso netto	4.16
Larghezza	28.500
Altezza	11.000
Profondità	29.500
Specifiche tecniche:	

## CARATTERISTICHE

Amplificatore per la comunicazi  
one al pubblico Lettore  
Ingresso microfono con controllo mix, gain e livello di prio  
rità. Controlli di tono. Uscite 100 V e 4 Ω. Montaggio su veicoli e desktop.

15 W RMS

## RISPOSTA

---

20-20.000 Hz  $\pm$  3 dB

## DISTORSIONE

---

Armonica: <1% a 1 kHz

## INGRESSI

---

1 microfono bilanciato/sbilanciato,  
euroblock / jack da 6,3 mm, 600  $\Omega$  6 mV  
RMS1 ausiliario, euroblock / 2 x RCA, 47.000  $\Omega$  300 mV RMS1 linea 100 V, euroblock

Priorità di ingresso.

Ingresso

o emergenza

100V con priorità massima,

attenua il resto degli ingressi.

Ingresso microfono

1 con priorità sull'ingresso Aux, per livell

o del segnale, selezionabile.

Muto per chiusur

a del contatto, attenua tutti gli in

gressi tranne l'ingresso Emergenza 100 V.

Spie di accensione, protezione, segnale di

picco e segnale di uscita Raffreddamento a induzione senza ventola.

## CONTROLLI

---

Volume del microfono Volume di ingresso selezionato Selettore di ingresso

Controlli del lettore USB/MP3/FM Tono: bassi e alti Guadagno e priorità del microfono

## RIPRODUTTORE

Lettore

USB / MP3 con mo

dalità di riproduzione di musica

ambientale.

Quand

o è acceso, a

vvvia automaticamente la ri

produzione in ordine successivo

Sintonizzatore digitale FM con preimpostazioni e ricerca automatica Memoria dell'ultima modalità selezionat

a (USB / MP3 o FM), ultima canzone riprodotta o ultima stazione sintonizzata e ultima modalità di riproduzion

e selezionata

## IMPEDENZA

Linea 4 ? e 100 V, euroblock

## ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230/115 V CA, 50 W e 12 V CC, 15 W

## DIMENSIONI

Profondità 254 x 84 x 260 mm

## IL PESO

3,4 kg

## ACCESSORI

---

Antenna FM

## OPZIONALE

---

PROX-15SP: staffa per montaggio su superficie