

# AMPLIFICATORE PA CON LETTORE USB/MP3/RADIO FM, 30W RMS

Amplificatore PA con lettore  
USB/MP3/FM



Reference: PROX-30

La soluzione perfetta che integra un amplificatore, mixer, lettore musicale, microfono e ingressi aux in una sola unità. Per installazioni PA con altoparlanti da 100 V o a bassa impedenza, dove il funzionamento intuitivo e un budget limitato sono le massime priorità. Connettori Euroblock, sicuri e facili da collegare. Ottima qualità del suono. Un design moderno e discreto. Dimensioni compatte, per uso desktop. APPLICAZIONI Sistemi PA e filodiffusione con altoparlanti da 100 V o linea a bassa impedenza. Negozi al dettaglio, centri educativi, monumenti, mostre, bar, ristoranti, ecc. DATI TECNICI 30 W RMS Ingresso microfono con controllo mix, guadagno e livello di priorità. Controlli di tono. Uscite 100 V e 4 Ω. Ingresso linea 100 V con priorità e mute a chiusura dei contatti per l'integrazione in impianti con segnalazioni di emergenza.

Peso netto	3.80
Larghezza	28.600
Altezza	8.400
Profondità	22.000

## Specifiche tecniche:

## CARATTERISTICHE

Amplificatore per la comunicazi

one al pubblico **Lettore**

Ingresso microfono con controllo mix, gain e livello di priorità. Controlli di tono. Uscite 100 V e 4 Ω.

30 W RMS

## RISPOSTA

20-20.000 Hz  $\pm$  3 dB

## DISTORSIONE

Armonica: <1% a 1 kHz

## INGRESSI

1 microfono bilanciato/sbilanciato,  
euroblock / jack da 6,3 mm, 600  $\Omega$  6 mV

RMS1 microfono bilanciato, euroblock, 600  $\Omega$  6 mV RMS

2 aux, euroblock / 2 x RCA, 47.000  $\Omega$  300 mV RMS1 linea 100 V, euroblock

Priorità di ingresso.

Ingresso

o emergenza

100V con priorità massima,  
attenua il resto degli ingressi.

Ingresso microfono

1 con priorità sull'ingresso Aux, per livell  
o del segnale, selezionabile.

Muto per chiusura

a del contatto, attenua tutti gli in  
gressi tranne l'ingresso Emergenza 100 V.

Spie di accensione, protezione, segnale di

picco e segnale di uscita Raffreddamento a induzione senza ventola.

## CONTROLLI

---

Volume del microfono Volume di ingresso selezionato Selettore di ingresso  
Controlli del lettore USB/MP3/FM Tono: bassi e alti Guadagno e priorità del microfono

## RIPRODUTTORE

Lettore

USB / MP3 con mo

dalità di riproduzione di musica

ambientale.

Quando

o è acceso, a

vvvia automaticamente la ri

produzione in ordine successivo

Sintonizzatore digitale FM con preimpostazioni e ricerca automatica Memoria dell'ultima modalità selezionat  
a (USB / MP3 o FM), ultima canzone riprodotta o ultima stazione sintonizzata e ultima modalità di riproduzion  
e selezionata

## IMPEDENZA

Linea 4 ? e 100 V, euroblock

## ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230/115 V CA, 100 W

## DIMENSIONI

Profondità 286 x 84 x 260 mm

## IL PESO

3,8 kg

## ACCESSORI

---

Antenna FM