

# AMPLIFICATORE PA CON LETTORE USB/MP3/RADIO FM, 60W RMS



Amplificatore PA con lettore  
USB/MP3/FM

Reference: PROX-60

La soluzione perfetta che integra un amplificatore, mixer, lettore musicale, microfono e ingressi aux in una sola unità. Per installazioni PA con altoparlanti da 100 V o a bassa impedenza, dove il funzionamento intuitivo e un budget limitato sono le massime priorità. Connettori Euroblock, sicuri e facili da collegare. Ottima qualità del suono. Un design moderno e discreto. Dimensioni compatte, per uso desktop. APPLICAZIONI Sistemi PA e filodiffusione con altoparlanti da 100 V o linea a bassa impedenza. Negozi al dettaglio, centri educativi, monumenti, mostre, bar, ristoranti, ecc. DATI TECNICI 60 W RMS Ingresso microfono con controllo mix, gain e livello di priorità. Controlli di tono. Uscite 100 V e 4 Ω. Ingresso linea 100 V con priorità e mute a chiusura dei contatti per l'integrazione in impianti con segnalazioni di emergenza.

Peso netto	4.20
Larghezza	28.600
Altezza	7.500
Profondità	22.000
Specifiche tecniche:	

## CARATTERISTICHE

Amplificatore Lettore

Ingresso microfono con controllo mix, gain e livello di priorità. Controlli di tono. Uscite 100 V e 4 Ω.

USB/MP3/FM.

## POTENZA

60 W RMS

## RISPOSTA

20-20.000 Hz  $\pm$  3 dB

## DISTORSIONE

Armonica: <1% a 1 kHz

## INGRESSI

1 microfono bilanciato/sbilanciato,  
euroblock / jack da 6,3 mm, 600  $\Omega$  6 mV RMS  
1 microfono bilanciato, euroblock, 600  $\Omega$  6 mV RMS  
2 aux, euroblock / 2 x RCA, 47.000  $\Omega$  300 mV RMS1 linea 100 V, euroblock

## FUNZIONI

Priorità di ingresso.  
Ingresso emergenza 100V con  
priorità massima, attenua il resto degli ingressi.  
Ingresso microfono  
1 con priorità sull'ingresso Aux, per livelli  
o del segnale, selezionabile.  
Muto per chiusura  
a del contatto, attenua tutti gli in

gressi tranne l'ingresso Emergenza 100 V.  
Spie di accensione, protezione, segnale di  
picco e segnale di uscita Raffreddamento a induzione senza ventola.

## CONTROLLI

Volume del microfono Volume di ingresso selezionato Selettore di ingresso  
Controlli del lettore USB/MP3/FM Tono: bassi e alti Guadagno e priorità del microfono

## PLAYER

Lettore USB / MP3 con  
modalità di riproduzione di musica ambienta  
e.

Quando è acceso, avvia autom  
aticamente la riproduzione in ordine successivo  
Sintonizzatore digitale FM con preset e ricerca aut  
omatica

Memoria dell'ultima modalità selezionata (USB / MP3 o FM), dell'ultimo brano riprodotto o dell'ultima stazion  
e sintonizzata e dell'ultima modalità di riproduzione selezionata

## IMPEDENZA

Linea 4 ? e 100 V, euroblock

## ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230/115 V CA, 200 W

## DIMENSIONI

Profondità 286 x 84 x 260 mm

## IL PESO

4,4 kg

## ACCESSORI

Antenna FM