

ZZONE[®]

PA AUDIO SOLUTIONS

SERIE ZZONE MX



ZZONE602MX

La nuova serie ZZONE è stata progettata per soddisfare le esigenze degli installatori più esigenti, che cercano un prodotto versatile, completo e facile da utilizzare.

ZZONE602MX è un mixer microfono/linea che offre 7 canali con 5 ingressi mic/line stereo multiuso, 1 ingresso microfonico dedicato aggiuntivo con talkover regolabile e sistema di priorità. Perfettamente integrabile con centrali di evacuazione grazie all'ingresso per il segnale di emergenza. Un ingresso dedicato per dispositivi mobili sulla scocca frontale permette di collegare al volo con estrema semplicità dispositivi portatili quali smartphone, tablet e laptop.

The new ZZONE series has been designed to meet the needs of the most demanding installers, seeking a versatile, comprehensive, and easy-to-use product. ZZONE602MX is a microphone/line mixer that offers 7 channels with 5 multipurpose mic/line stereo inputs, 1 additional dedicated microphone input with adjustable talkover and priority system. Perfectly integrable with evacuation centers thanks to the emergency signal input. A dedicated input for mobile devices on the front panel allows easy on-the-fly connection of portable devices such as smartphones, tablets, and laptops.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZONE602MX

• Sistema	<i>System</i>	Mixer
• Rapporto S/N	<i>S/N depth</i>	>82dBu
• Crosstalk	<i>Cross talk damping</i>	>65dB
• THD	<i>THD</i>	<0.03%
• Consumo	<i>Power consumption</i>	20W
• Uscite	<i>Outputs</i>	Main-Rec-Phones
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Line-Mic-Aux
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	20 - 20000Hz
• Protezioni	<i>Protection</i>	Fusibile / Fuse
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC supply 115/230V- 50Hz-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483 x 44.5 x 162mm
• Peso	<i>Weight</i>	2.3Kg

SERIE ZZONE MX



ZZONE503MX

La gamma rinnovata di mixer ZZONE è stata concepita per rispondere alle richieste degli installatori più attenti, desiderosi di un prodotto flessibile, completo e intuitivo. ZZONE503MX è un mixer a 3 zone indipendenti con 2 uscite stereo e una mono. Il segnale sorgente di ogni zona può essere inviato rispettivamente dai 4 ingressi: 1 con doppio ingresso anche sul frontale della macchina per permettere la semplice connessione di dispositivi portatili. I 2 ingressi microfonici hanno priorità selezionabile e possono essere inclusi o esclusi da ciascuna zona di uscita.

The renewed range of ZZONE mixer has been designed to meet the demands of the most discerning installers, seeking a flexible, comprehensive, and intuitive product. ZZONE503MX is a 3-zone mixer with 2 independent stereo outputs and one mono output. The source signal for each zone can be respectively sent from the 4 inputs: 2 with dual input also on the front of the unit to allow easy connection of portable devices. The 2 microphone inputs have selectable priority and can be included or excluded from each output zone.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZONE503MX

• Sistema	<i>System</i>	Mixer
• Rapporto S/N	<i>S/N depth</i>	>82dBu
• Crosstalk	<i>Cross talk damping</i>	>65dB
• THD	<i>THD</i>	<0.03%
• Consumo	<i>Power consumption</i>	20W
• Uscite	<i>Outputs</i>	Zone 1 - Zone 2 - Zone 3 (mono)
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Line-Mic-Aux
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	20 - 20000Hz
• Protezioni	<i>Protection</i>	Fusibile / Fuse
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC supply 115/230V~ 50Hz-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483 x 44.5 x 191mm
• Peso	<i>Weight</i>	2.76Kg

SERIE ZZONE MX



ZZONE640MX

La nuova linea di mixer ZZONE è stata concepita per chi è alla ricerca di un prodotto versatile, completo e semplice da utilizzare. Il nuovo ZZONE640MX è la scelta giusta per sistemi audio multi-zona. 6 canali di ingresso e 4 zone di uscita: una master stereo e 3 zone mono, le tre zone possono trasportare lo stesso segnale della zona stereo o uno dei 6 segnali di ingresso individuali. Due ingressi microfonici con priorità possono essere inclusi o esclusi da ogni zona di uscita. Una serie di controlli di immediato utilizzo posti sul frontale della macchina e altri controlli più "delicati" posti sul retro rendono questo mixer perfetto per chi chiede qualità e flessibilità.

The new ZZONE line has been designed to offer versatile, complete and easy-to-use products. The new ZZONE640MX is the most versatile choice for medium-sized multi-zone sound systems. With 6 input channels and 4 output zones: one stereo master and 3 mono zones, the three additional mono zones can carry the same signal as the stereo zone or any of the 6 individual input signals. Two microphone inputs with adjustable priority can be included or excluded from each output zone. A set of user-friendly controls on the front of the unit, along with other more "delicate" controls on the rear, make this mixer perfect for those demanding quality and flexibility.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZONE640MX

• Sistema	<i>System</i>	Mixer
• Rapporto S/N	<i>S/N depth</i>	>82dBu
• Crosstalk	<i>Cross talk damping</i>	>65dB
• THD	<i>THD</i>	<0.03%
• Consumo	<i>Power consumption</i>	22W
• Uscite	<i>Outputs</i>	Main-Rec-Phones-Zone 1-Zone 2-Zone 3
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Line-Mic-Aux
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	20 - 20000Hz
• Protezioni	<i>Protection</i>	Fusibile / Fuse
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC supply 115/230V- 50Hz-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483 x 133 x 162mm
• Peso	<i>Weight</i>	4.3Kg

SERIE ZZONE 900



ZZONE920PA

I nuovi amplificatori della serie ZZONE sono stati progettati per rispondere alle esigenze dei professionisti che cercano un prodotto completo, flessibile e facile da utilizzare. ZZONE920PA è un amplificatore mixer mono per sistemi PA, con una potenza di 120W. 4 ingressi bilanciati Mic/Line, di cui uno con funzione talkover, oltre a un ingresso Aux. È dotato di regolatori di livello indipendenti per ingressi e uscite, uscite per altoparlanti con morsetti, e un'uscita Line. Ogni ingresso microfonico può essere alimentato separatamente con alimentazione phantom a 20V. Può funzionare con alimentazione di rete o di emergenza a 24V, e grazie al raffreddamento senza ventola, assicura un funzionamento silenzioso.

The new amplifiers in the ZZONE series have been specifically designed to meet the needs of installation professionals seeking a comprehensive, flexible, and user-friendly product. ZZONE920PA is a mono amplifier mixer for PA systems, with a maximum power of 120W. It features 4 balanced Mic/Line inputs, one of which has a talkover function, along with an Aux input. It is equipped with independent level controls for inputs and outputs, speaker outputs with terminals, and a Line output. Each microphone input can be separately powered with 20V phantom power. It can operate on mains or 24V emergency power, and thanks to fanless cooling, ensures silent operation.

100V
OUT4/8Ω
OUTLINE
INMIC
INRACK
19"

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZONE920PA

• Sistema	<i>System</i>	Ampli / Mixer
• Ingressi	<i>Inputs</i>	4 in Mic / Line
• Uscite	<i>Outputs</i>	1 x 120W (100V) 120W [4-8 Ω]
• EQ	<i>EQ</i>	2 bande sull'uscita / 2 bands on output
• Phantom	<i>Phantom</i>	20V
• Alimentazione	<i>Pwer Supply</i>	AC230V; 50-60Hz
• Emergenza	<i>Emergency</i>	24V
• Funzionamento 100V	<i>100V operation</i>	Si / Yes
• Funzionamento 4/8 Ohm	<i>4/8 Ohm operation</i>	Si / Yes
• THD	<i>THD</i>	<0.03%
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	482x88x275mm
• Peso	<i>Weight</i>	9.9Kg

SERIE ZZONE 900



ZZONE906PA

La nuova serie di amplificatori ZZONE è stata progettata per soddisfare le esigenze di audio multi-zona in ambienti commerciali e di intrattenimento. Ogni amplificatore è dotato di un lettore MP3 incorporato, che consente di riprodurre una vasta gamma di fonti audio.

Offre una flessibilità senza precedenti nella gestione dell'audio in ambienti complessi. Inoltre, grazie al funzionamento a 100V e 4-8 ohm, gli amplificatori ZZONE possono essere utilizzati in una moltitudine di applicazioni audio, dal ristorante all'hotel, dalla palestra alla sala conferenze. Scegli la serie ZZONE per un audio di alta qualità e una semplice gestione dell'audio multi-zona.

ZZONE912PA

The new ZZONE amplifier have been designed to meet the needs of multi-zone audio in commercial and entertainment environments. Each ZZONE amplifier comes equipped with a built-in MP3 player, allowing you to play your favorite music from a wide range of audio sources. These amplifiers offer unprecedented flexibility in managing audio in complex environments. Additionally, with their 100V and 4-8 ohm operation, ZZONE amplifiers can be used in a wide range of audio applications, from restaurants and hotels to gyms and conference rooms. Choose the ZZONE series of ZZIPP amplifiers for high-quality audio and effortless multi-zone audio management.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS


		ZZONE906PA	ZZONE912PA
• Sistema	<i>System</i>	Ampli / Mixer	Ampli / Mixer
• Lettore Multimediale	<i>Multimedia Player</i>	USB/MINI SD	USB/MINI SD
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Si / Yes	Si / Yes
• Ricevitore Radio	<i>Radio Receiver</i>	FM / DAB	FM / DAB
• Potenza Amplificatore	<i>Amplifier Power</i>	60W (100V) - 60W (4-8 Ω)	1 x 120W (100V) 120W (4-8 Ω)
• Uscite	<i>Outputs</i>	1 zona di uscita / 1 Output zone	100V o 70V & 4 -8 - 16 Ohm
• Ingressi	<i>Inputs</i>	3 x Mic - 4 x Line	3 x Mic - 4 x Line
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	60Hz-15kHz(±3dB)	60Hz-15kHz(±3dB)
• Protezioni	<i>Protection</i>	Short-circuit, clip, overload and high temp	
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz	AC230V; 50-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	484x405x88mm	484x405x88mm
• Peso	<i>Weight</i>	7.0Kg	7.1Kg

SERIE ZZONE 6000



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZONE6060PA	ZZONE6120PA
• Sistema	<i>System</i>	Ampli / Mixer / Matrix	Ampli / Mixer / Matrix
• Lettore Multimediale	<i>Multimedia Player</i>	USB/MINI SD	USB/MINI SD
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Si / Yes	Si / Yes
• Ricevitore Radio	<i>Radio Receiver</i>	FM / DAB	FM / DAB
• Potenza Amplificatore	<i>Amplifier Power</i>	6x60W	6x120W
• Uscite	<i>Outputs</i>	6 zone di uscita / 6 Output zone	6 zone di uscita / 6 Output zone
• Ingressi	<i>Inputs</i>	3 x Mic - 4 x Line	3 x Mic - 4 x Line
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	80Hz-16kHz(±3dB)	80Hz-16kHz(±3dB)
• Protezioni	<i>Protection</i>	Short-circuit, clip, overload and high temp	
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz	AC230V; 50-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	484x320x88mm	484x320x88mm
• Peso	<i>Weight</i>	14.5Kg	15.5Kg



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZONE6000MC	ZZONE60WALL
• Caratteristiche	<i>Features</i>	Microfono paging 6 zone <i>6 zone remote microphone</i> Din Don e controllo del volume <i>With chime and volume control</i> Ingresso AUX <i>AUX Input</i>	Controller volume a parete <i>Remote volume controller</i> Assegnazione zone <i>In Out zone assign</i> Bluetooth -
• Connessioni	<i>Connections</i>	Cavo CAT6, Max 300m <i>CAT6, Max 300m</i>	Cavo CAT6, Max 200m <i>CAT6, Max 200m</i>
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	Diretta dal controller <i>Direct from controller</i>	Diretta dal controller <i>Direct from controller</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	153x520x175mm	86x86x86mm
• Peso	<i>Weight</i>	0.8Kg	0.3Kg

SERIE ZZONE 350



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZONE350PA

• Sistema	<i>System</i>	Ampli / Mixer
• Lettore Multimediale	<i>Multimedia Player</i>	USB/MINI SD
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Si / Yes
• Ricevitore Radio	<i>Radio Receiver</i>	FM / DAB
• Potenza Amplificatore	<i>Amplifier Power</i>	350W
• Uscite	<i>Outputs</i>	5 zone di uscita / 5 Output zone 100V o 70V & 4 -8 - 16 Ohm
• Ingressi	<i>Inputs</i>	5 x Mic - 5 x Line
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	80Hz-16kHz(±3dB)
• Protezioni	<i>Protection</i>	Short-circuit, clip, overload and high temp
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	484×405×88mm
• Peso	<i>Weight</i>	10.9Kg



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZONE350MC

• Caratteristiche	<i>Features</i>	Microfono paging 5 zone <i>5 zone remote microphone</i> Din Don e controllo del volume <i>With chime and volume control</i>
• Connessioni	<i>Connections</i>	Cavo CAT6, Max 300m <i>CAT6, Max 300m</i>
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	Diretta dal controller <i>Direct from controller</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	153×520×175mm
• Peso	<i>Weight</i>	0.8Kg

SERIE ZZONE2



ZZONE2120PA

• Sistema	<i>System</i>	Ampli / Mixer
• Lettore Multimediale	<i>Multimedia Player</i>	USB/MINI SD
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Si / Yes
• Ricevitore Radio	<i>Radio Receiver</i>	FM / DAB
• Potenza Amplificatore	<i>Amplifier Power</i>	120 + 120W
• Uscite	<i>Outputs</i>	2 zone di uscita / 2 Output zone 100V o 70V & 8 - 16 Ohm
• Ingressi	<i>Inputs</i>	3 x Mic - 4 x Line
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	60Hz-15kHz(±3dB)
• Protezioni	<i>Protection</i>	Short-circuit, clip, overload and high temp
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	484×405×88mm
• Peso	<i>Weight</i>	6.6Kg



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZONE200SA

• Sistema	<i>System</i>	Ampli / Mixer
• Lettore Multimediale	<i>Multimedia Player</i>	USB / SD
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Si / Yes
• Ricevitore Radio	<i>Radio Receiver</i>	FM / DAB
• Potenza Amplificatore	<i>Amplifier Power</i>	100 + 100W
• Uscite	<i>Outputs</i>	Uscite stereo / Stereo out 4 - 8 Ohm
• Ingressi	<i>Inputs</i>	1 x Mic - 1 x AUX IN - 1 x LINE IN - 1 x AMP IN
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	20Hz-20kHz
• Protezioni	<i>Protection</i>	Short-circuit, clip, overload and high temp
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	484×245×44mm
• Peso	<i>Weight</i>	4.9Kg

STEREO AMPLIFIERS


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
ZZONE500ST
ZZONE700ST

• Sistema	<i>System</i>	Amplificatore classe AB <i>Stereo power amplifier AB</i>	Amplificatore classe AB <i>Stereo power amplifier AB</i>
• Potenza 8Ω	<i>Power 8Ω</i>	150 + 150W	220 + 220W
• Potenza 4Ω	<i>Power 4Ω</i>	220 + 220W	320 + 320W
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>
• Risposta in Frequenza	<i>Frequency Response</i>	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz	AC230V; 50-60Hz
• Raffreddamento	<i>Cooling System</i>	Doppia Ventola / <i>Double fan</i>	Doppia Ventola / <i>Double fan</i>
• Controlli	<i>Controls</i>	Signal / Overload / Clip	Signal / Overload / Clip
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483x88x420mm	483x88x420mm
• Peso	<i>Weight</i>	8.9Kg	9.6Kg


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
ZZONE150D
ZZONE250D

• Sistema	<i>System</i>	Amplificatore Classe D <i>Stereo power amplifier D</i>	Amplificatore Classe D <i>Stereo power amplifier D</i>
• Potenza 8Ω	<i>Power 8Ω</i>	150 + 150W	220 + 220W
• Potenza 4Ω	<i>Power 4Ω</i>	-	-
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>
• Risposta in Frequenza	<i>Frequency Response</i>	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz	AC230V; 50-60Hz
• Raffreddamento	<i>Cooling System</i>	Doppia Griglia / <i>Double Grille</i>	Doppia Griglia / <i>Double Grille</i>
• Controlli	<i>Controls</i>	Signal / Overload / Clip	Signal / Overload / Clip
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483x44x420mm	483x44x420mm
• Peso	<i>Weight</i>	4.9Kg	5Kg

STEREO AMPLIFIERS



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZONE600D

ZZONE800D

	<i>System</i>	Amplificatore di potenza stereo <i>Stereo power amplifier</i>	Amplificatore di potenza stereo <i>Stereo power amplifier</i>
• Sistema	<i>System</i>	Amplificatore di potenza stereo <i>Stereo power amplifier</i>	Amplificatore di potenza stereo <i>Stereo power amplifier</i>
• Potenza 8Ω	<i>Power 8Ω</i>	600W	800W
• Potenza 4Ω	<i>Power 4Ω</i>	900W	1200W
• Bridge	<i>Bridge</i>	Bridge 8 Ω	Bridge 8 Ω
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>
• Risposta in Frequenza	<i>Frequency Response</i>	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz	AC230V; 50-60Hz
• Controlli	<i>Controls</i>	Signal / Overload / Clip	Signal / Overload / Clip
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483x88x420mm	483x88x420mm
• Peso	<i>Weight</i>	8.9Kg	9.6Kg



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZONE4600D

	<i>System</i>	Amplificatore di potenza a 4 canali <i>4 Channels power amplifier</i>
• Sistema	<i>System</i>	Amplificatore di potenza a 4 canali <i>4 Channels power amplifier</i>
• Potenza 8Ω	<i>Power 8Ω</i>	4x600W
• Potenza 4Ω	<i>Power 4Ω</i>	4x900W
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>
• Risposta in Frequenza	<i>Frequency Response</i>	20Hz-20kHz
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz
• Raffreddamento	<i>Cooling System</i>	Doppia Griglia / <i>Double Grille</i>
• Controlli	<i>Controls</i>	Signal / Overload / Clip
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483x44x420mm
• Peso	<i>Weight</i>	10Kg

DSP SERIE



ZZONE1000D

La serie ZZONE D è costituita da amplificatori audio stereo di alta potenza che incorporano DSP, il che permette di regolare ogni parametro della macchina. Il loro design moderno e funzionale assicura un'esperienza d'ascolto di alta qualità, adatta a ogni genere musicale. Grazie alla possibilità di personalizzazione completa dell'amplificatore, gli utenti possono ottenere il suono che desiderano per soddisfare le loro esigenze specifiche.

ZZONE1500D

The ZZONE D series consists of high-power stereo audio amplifiers with built-in DSP, where all parameters can be programmed. They have a modern and functional design, providing a high-quality listening experience that can be customized for a wide range of music genres. With the ability to customize every aspect of the amplifier, the ZZONE D series can adapt to specific user needs, delivering a personalized listening experience.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZONE1000D	ZZONE1500D
• Sistema	<i>System</i>	Amplificatore di potenza stereo <i>Stereo power amplifier</i>	Amplificatore di potenza stereo <i>Stereo power amplifier</i>
• Potenza 8Ω	<i>Power 8Ω</i>	1000W	1300W
• Potenza 4Ω	<i>Power 4Ω</i>	1500W	1950W
• Bridge	<i>Bridge</i>	Bridge 8 Ω	Bridge 8 Ω
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>
• Risposta in Frequenza	<i>Frequency Response</i>	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz	AC230V; 50-60Hz
• Controlli	<i>Controls</i>	DSP integrato / <i>Built in DSP</i>	DSP integrato / <i>Built in DSP</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483x88x420mm	483x88x420mm
• Peso	<i>Weight</i>	8.9Kg	9.6Kg

ZZONE IR



ZZONE-IR

La migliore esperienza di radio digitale attualmente disponibile, straordinaria dalle prestazioni d'eccellenza e dal design ultrafunzionale, si integra perfettamente in sistemi Hi-Fi già esistenti e amplifica all'ennesima potenza le possibilità di ricezione. Basta connettersi al router di casa per avere accesso immediato a decine di migliaia di stazioni radio da tutto il mondo, oltre naturalmente alle stazioni locali FM, DAB e DAB+.

Il sistema integra anche un server UPnP/DLNA per la connessione con tutti i tuoi dispositivi smart per godere di contenuti multimediali con una facilità mai vista prima. Completano la ricca dotazione la ricezione bluetooth e il lettore CD (solo per modello ZZONE-IRCD).

ZZONE-IRCD

The best digital radio experience currently available, extraordinary digital radio with excellent performance and ultra-functional design, integrates perfectly into existing Hi-Fi systems and amplifies reception possibilities to the nth degree. Just connect to your home router for instant access to tens of thousands of radio stations from around the world, as well as local FM, DAB and DAB + radio stations of course.

The system also integrates a UPnP / DLNA server to connect with all your smart devices to enjoy all multimedia content with an ease never seen before.

The rich equipment is completed by bluetooth reception and CD player (only for ZZONE-IRCD model).

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZONE-IR	ZZONE-IRCD
• Ricezione	<i>Reception</i>	Wi-Fi, FM, DAB, DAB+	Wi-Fi, FM, DAB, DAB+
• Wi-Fi	<i>Wifi</i>	Wi-Fi 802.11b/g/n @ 2.4 GHz	Wi-Fi 802.11b/g/n @ 2.4 GHz
• Connessioni	<i>Connections</i>	Wi-Fi, Bluetooth, RJ45, RCA	Wi-Fi, Bluetooth, RJ45, RCA
• Display	<i>Display</i>	TFT 2.4"	TFT 2.4"
• Server	<i>Server</i>	UPnP + DLNA	UPnP + DLNA
• Protocolli di sicurezza	<i>Security protocols</i>	WEP/WPA/WPA2	WEP/WPA/WPA2
• Telecomando	<i>IR remote</i>	Incluso / <i>included</i>	Incluso / <i>included</i>
• Uscite	<i>Output</i>	RCA, Toslink, Coaxial	RCA, Toslink, Coaxial
• Lettore CD	<i>CD player</i>	-	Si / <i>Yes</i>
• Accessori inclusi	<i>Accessories included</i>	Kit per il montaggio rack 19" / <i>Rack mount 19" kit</i>	
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	430 x 243 x 48mm	430 x 243 x 48mm
• Peso	<i>Weight</i>	2.3Kg	2.5Kg