# CENTRALE EVA-K COMPATTA 4 ZONE
# EVA-K504

Sistema audio EVA-K compatto certificato EN54-16 ed EN54-4. 500W di potenza con backup per la gestione di 4 zone 100V con doppio instradamento A/B. Frontalmente presenta display touch screen 4,3", microfono palmare PTT, led di segnalazione stato, due prese USB per la riproduzione di file mp3 e altoparlante integrato per la verifica locale dell'audio riprodotto nelle varie zone. In ingresso dispone di 8 contatti monitorati, AUX1 e AUX2 tipo RCA, 1 audio analogico bilanciato con contatto prioritario per PABX o basi microfoniche preamplificate. In uscita presenta 3 uscite a relè configurabili, 1 segnale audio 0 dB per connessione ad impianto di alta fedeltà. Permette l'equalizzazione del segnale per ogni sorgente audio e il controllo del volume indipendente per ogni zona. È possibile collegare sino a 9 postazioni microfoniche al sistema e, tramite BUS RS485, connettere fino a 6 sistemi della serie EVA-K. Predisposto per fissaggio a parete e, con accessori opzionali, anche per rack.
Dimensioni (L x H x P) in mm 430 x 710 x 280, peso 29,85Kg (senza batterie).

ZZIPPGROUP S.p.a. si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

# CENTRALE EVA-K COMPATTA 4 ZONE - 500W

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Modello | EVA-K506 |
| Numero di zone audio (n°) | 4 |
| Numero di amplificatori (n°) | 2 |
| Amplificatore di backup (riserva) | SI “Preserva Amp.” |
| Opzione per intervento automatico amplificatore di riserva | SI |
| Linea altoparlanti per ciascuna zona A e B (ridondanza linea) | SI |
| Presa RJ45 per collegamento LINK tra centrali | SI |
| Numero massimo di centrali nel link | 6 |
| Ingresso microfono d’emergenza frontale | SI |
| N° linee BUS per connessione postazioni microfoniche | 3 (BUS EMG, BUS SRV, BUSP) |
| Collegamento postazioni di emergenza con connessione RJ45 | SI |
| N° postazioni collegabili al BUS EMG (Emergenza) | 2 |
| Collegamento postazioni microfoniche con connessione RJ45 | SI |
| N° postazioni collegabili al BUS SRV (Servizio) | 7 |
| N° postazioni collegabili al BUSP (Servizio per BMS21 con 1 connettore RJ25) | 8 |
| N° ingressi analogici AUX RCA per connessione fonti audio esterne | 2 |
| N° porte USB per riproduzione musica (file MP3) | 2 |
| Ingresso analogico bilanciato (PABX) con contatto prioritario su musica | SI |
| Uscita segnale audio “0 dB” | 1 |
| Altoparlante frontale da 1 W | SI |
| Equalizzazione segnale per ogni sorgente audio | SI |
| Monitoraggio continuo capsule microfoniche | SI |
| N° di log eventi | 4096 per Log (Guasto e Sistema) |
| Menu display multilingua | SI |
| Normative | EN54-4, EN54-16 |

## CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|---|---|
| Dimensioni (L x H x P) | 430 x 710 x 280 mm |
| Installazione | A parete e Rack (opzionale) |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Contenitore | Metallico |
| Colore del prodotto | Blu, RAL 5008 - Rosso, RAL 3020 |
| Peso del prodotto senza batteria | 29,85 Kg |
| Temperatura di funzionamento | 5 ÷ 40 °C |
| Dimensione display | 4,3 pollici |
| Risoluzione display | 480 x 272 pixel |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 230VAC (+/-10%), 50Hz |
| Potenza audio massima totale | 500 W |
| Potenza audio massima per zona audio | 500 W |
| Ingressi supervisionati programmabili (n°) | 8 |
| Tipologia resistenze ingressi bilanciati | 2.200 Ohm (Ω) |
| Uscite Relè | 3, configurabili |
| Portata contatto dei relè | Max. 30Vcc - 1A - NO/NC |
| Numero batterie | 2 |
| Tipo batteria | 12V (da 33 Ah a 42 Ah) |
| Corrente massima | 25 A |
| Controllo livello batteria | SI |

ZZIPPGROUP S.p.a. si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.