

# LETTORE AUDIO IP E CLIENT SIP PER LA RIPRODUZIONE AUDIO SU RETE LAN

PLAYER AUDIO TRAMITE IP E  
CLIENT SIP



Reference: AIP-PLAYER

## PLAYER AUDIO TRAMITE IP E CLIENT SIP

AIP-PLAYER è un riproduttore audio IP e un client SIP, che consente la riproduzione audio sulla rete locale (LAN). Riproduce musica d'ambiente, messaggi programmati e istantanei, allarmi e avvisi vocali. Incorpora 1 ingresso per l'attivazione di eventi tramite la chiusura o l'apertura di contatti e 1 relè di uscita per il controllo di dispositivi esterni e il controllo di terzi.

AIP è una soluzione scalabile al 100%, con un numero illimitato di dispositivi e canali AIP, con un servizio di auto-rilevazione al momento della connessione alla rete e un software di configurazione e controllo intuitivo (AIP-Go).

Perfetto per le installazioni di diffusione sonora e di indirizzo pubblico in ristoranti, scuole, caffetterie, supermercati, centri commerciali, ecc.

### Caratteristiche tecniche

- **CARATTERISTICHE:** Riproduttore audio IP e client SIP.  
Consente la ricezione di audio in streaming via multicast attraverso la rete locale (LAN).  
Selezione e configurazione dei canali audio in remoto tramite PC.  
Ingressi e uscite isolate per uso generico.  
Aggiornamento remoto tramite software per PC o in locale tramite USB.
- **INGRESSI:** 1 ausiliario stereo, 2 x RCA 1 V  
1 ingresso programmabile isolato per l'attivazione di eventi a chiusura di contatto, euroblock  
Porta USB per l'aggiornamento del software
- **USCITE:** 1 linea stereo, 2 x RCA 2 Vrms  
1 linea stereo bilanciata, euroblock 4 Vrms  
1 uscita isolata programmabile di apertura e chiusura dei contatti, euroblock
- **ALIMENTAZIONE:** 100-240 V AC, 10 W
- **MISURE:** 330 x 45 x 188 mm di profondità. 1 U 19" rack
- **PESO:** 2 Kg
- **ACCESSORI:** staffe di montaggio per rack da 19"
- **SOFTWARE:** Software per PC con rilevamento automatico delle apparecchiature della serie AIP collegate alla LAN.  
Creazione di canali audio per la distribuzione  
Selezione remota del canale audio su ogni lettore  
Regolazione a distanza dei parametri di configurazione  
Musica di sottofondo, messaggi istantanei e programmati, eventi e parlato  
Aggiornamento del firmware

**Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?**

[Contattaci subito!](#)