PA AMPLIFICATORE MULTIZONA



Amplificatore PA con lettore USB/FM e selettore di zona degli altoparlanti.

Reference: MAX-120Z

Amplificatore PA con lettore USB/FM e selettore di zona degli altoparlanti.

Utilizza un amplificatore di corrente in classe D di alta efficienza e affidabilità per offrire le migliori prestazioni sonore. Raggiunge la copertura sonora di qualsiasi spazio per lunghi periodi di tempo. Le zone di uscita consentono di selezionare diversi livelli di volume, personalizzando il suono di ciascuna zona. La migliore soluzione per installazioni PA e musica di sottofondo con un gran numero di altoparlanti di linea 100 V. Ha anche un'uscita a bassa impedenza per altoparlanti senza trasformatore. Incorpora un lettore come fonte di musica di sottofondo. Gli ingressi microfonici consentono annunci con suonerie. Hanno ingressi ausiliari attenuatori prioritari e attivano la priorità dell'attenuatore (24V). Connettori Euroblock con connessione sicura, duratura e a bassa manutenzione. L'amplificatore offre un funzionamento intuitivo. Può essere utilizzato come amplificatore desktop o montato su rack.

Perfetto per sistemi PA e di musica in filodiffusione con altoparlanti di linea da 100 V o a bassa impedenza. In locali commerciali, centri educativi, monumenti, mostre, bar, ristoranti, ecc.

Specifiche Tecniche

Tipo	Amplificatore PA Classe D con alimentatore switching (SMPS)
Potenza	120 W RMS
Risposta in frequenza	45 - 22.000 Hz (-10 dB @ 5W)
Distorsione	THD+N < 0,5% @ 1 kHz
Rapporto S/N	Mic >75 dB / Linea >83 dB / Aux >81 dB
Uscite altoparlanti	100 V / 70 V / 4 ?
Zone	3 zone con controllo volume (7 posizioni) + OFF
Ingressi microfonici	3 (bilanciati con Phantom 48V)
Ingressi AUX	3 (RCA)
Ingresso emergenza	Euroblock (linea o 100V)
Ingresso amplificatore	RCA (1,2 V RMS)

Uscite	REC (RCA), Pre-out (RCA)
Livello microfono	5,6 mV RMS (-45 dBV) / 600 ?
Livello linea	250 mV RMS (-12 dBV) / 100k ?
Livello AUX	316 mV RMS (-10 dBV) / 47k ?
Impedenza	4 ? / 100 V (83 ?) / 70 V (41 ?)
Player integrato	USB / FM con memoria e autoplay
Funzioni principali	- Priorità VOX e emergenza - Generatore suonerie (Chime) - Mute da contatto - Controlli di tono (bassi/alti ±10 dB) - Raffreddamento passivo (senza ventola)
Protezioni	Soft start, sovracorrente, sovraccarico, temperatura, cortocircuito
Controlli	Volume mic, master, selettore sorgente, tono, priorità, VOX, chime
Temperatura operativa	-10°C ~ +40°C
Umidità max	90%
Alimentazione	230/115 V AC - 50/60 Hz
Consumo	175 W
Fusibile	230 V: 2A / 115 V: 4A
Dimensioni	430 x 89 x 320 mm
Peso	7 kg
Accessori inclusi	Antenna FM, cavo alimentazione, kit rack