PA AMPLIFICATORE MULTIZONA



Amplificatore PA con lettore USB/FM e selettore di zona degli altoparlanti.

Reference: MAX-360Z

Amplificatore PA con lettore USB/FM e selettore di zona degli altoparlanti.

Utilizza un amplificatore di corrente in classe D di alta efficienza e affidabilità per offrire le migliori prestazioni sonore. Raggiunge la copertura sonora di qualsiasi spazio per lunghi periodi di tempo. Le zone di uscita consentono di selezionare diversi livelli di volume, personalizzando il suono di ciascuna zona. La migliore soluzione per installazioni PA e musica di sottofondo con un gran numero di altoparlanti di linea 100 V. Ha anche un'uscita a bassa impedenza per altoparlanti senza trasformatore. Incorpora un lettore come fonte di musica di sottofondo. Gli ingressi microfonici consentono annunci con suonerie. Hanno ingressi ausiliari attenuatori prioritari e attivano la priorità dell'attenuatore (24V). Connettori Euroblock con connessione sicura, duratura e a bassa manutenzione. L'amplificatore offre un funzionamento intuitivo. Può essere utilizzato come amplificatore desktop o montato su rack.

Perfetto per sistemi PA e di musica in filodiffusione con altoparlanti di linea da 100 V o a bassa impedenza. In locali commerciali, centri educativi, monumenti, mostre, bar, ristoranti, ecc.

Specifiche Tecniche	
Tipologia	Amplificatore PA classe D con alimentatore switching (SMPS)
Funzioni principali	Lettore USB/FM integrato Generatore di suonerie (Chime) 3 ingressi ausiliari Ingresso emergenza e mute per sistemi di evacuazione Priorità con attenuatore 24 V Controlli di tono 3 zone con controllo volume e OFF
Potenza	360 W RMS
Risposta in frequenza	45 – 22.000 Hz (-10 dB @5W)
Distorsione	THD+N < 0,5% @ 1 kHz
Rapporto S/N	Mic >75 dB / Linea >83 dB / Aux >81 dB
Protezioni	Soft start, sovracorrente, sovraccarico, temperatura, cortocircuito
Ingressi	CH1 Mic/Line bilanciato con phantom 48V (XLR + Jack 6,3 mm + Euroblock)

	CH2-3 Mic/Line bilanciati con phantom 48V (Euroblock) 3 AUX (2 RCA, 316 mV RMS / 47 kΩ) Ingresso emergenza (Euroblock, linea 326 mV o 100 V) Ingresso amplificatore (RCA, 1,2 V RMS) Mute tramite chiusura contatto
Livelli segnale	Microfono: 5,6 mV RMS (-45 dBV) / 600 Ω Linea: 250 mV RMS (-12 dBV) / 100 kΩ
Uscite	REC (2 RCA, 316 mV RMS) Pre-out (RCA, 1,2 V RMS) Uscite altoparlanti 100 V / 70 V / 4 Ω 3 zone 100 V con selettore volume a 7 posizioni + OFF Priorità 24 V (Euroblock)
Impedenza	4 Ω / 100 V (83 Ω) / 70 V (41 Ω)
Priorità	Ingresso emergenza 100 V con massima priorità Mute tramite contatto CH1 prioritario su tutti CH2-3 prioritari su AUX e player Chime attivabile su ingressi microfonici
Player	Lettore USB/FM Avvio automatico Memoria ultima modalità Modalità casuale / ripetizione
Controlli	Volume microfono e master Selettore AUX / Player Controllo zone (ON/OFF + volume) Toni bassi/alti ±10 dB (100 Hz / 10 kHz) Selettore mic/line/phantom/priorità Livello chime e VOX
Raffreddamento	Convezione naturale (senza ventola)
Temperatura operativa	-10°C ~ +40°C
Temperatura stoccaggio	-20°C ~ +60°C
Umidità massima	90%
Alimentazione	230/115 V AC – 50/60 Hz
Consumo	175 W
Fusibile	230 V: 2 A / 115 V: 4 A
Dimensioni	430 x 89 x 320 mm
Peso	9,8 kg
Accessori	Antenna FM, cavo di alimentazione, kit montaggio rack