

MIXER A MATRICE CON 5 IN E 3 OUT

MIXER A MATRICE CON 5 IN
E 3 OUT

Reference: ZZONE503MX



MIXER A MATRICE CON 5 IN E 3 OUT

La nuova linea di mixer ZZONE è stata progettata per soddisfare le esigenze degli installatori attenti che cercano versatilità, completezza e facilità d'uso.

Il modello ZZONE503MX è un mixer progettato per 3 zone indipendenti, fornendo 2 uscite stereo e una mono. Il segnale sorgente di ciascuna zona può provenire da 4 ingressi, di cui uno con doppio

ingresso sul frontale per una facile connessione di dispositivi portatili. Inoltre, i 2 ingressi microfonici

offrono priorità selezionabile e possono essere inclusi o esclusi da ciascuna zona di uscita.

Questo mixer ZZONE503MX offre una soluzione completa e versatile per gestire il suono in ambienti multi-zona.

Specifiche tecniche

- Sistema: Pre Ampli / Mixer
- Rapporto S/N: >82 dBu
- Crosstalk: >65 dB
- THD: <0.03%
- Consumo: 20 W
- Uscite: Zone 1 - Zone 2 - Zone 3 (mono)
- Ingressi: Line-Mic-Aux
- Risposta in frequenza: 20 - 20000 Hz
- Talkover regolabile sulle zone;
- EQ di zona
- Emergency input;
- Regolazioni non accessibili da pannello frontale;
- Protezioni: Fusibile
- Alimentazione: AC supply 115/230V~ 50Hz-60 Hz
- Dimensioni: 483 x 44.5 x 191 mm
- Peso: 2.76 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)