

# MICROFONO CHIAMATE DI EMERGENZA EN 54 CON SELETTORE ZONE



MICROFONO PER CHIAMATE  
DI EMERGENZA EN 54 CON  
SELETTORE DI ZONA

Reference: SEVEN-MIC4

Microfono con selettore di zona per sistema di diffusione sonora e allarme vocale EN54 SEVEN

SEVEN-MIC4 è un microfono completamente analogico che permette di dare avvisi alle zone con un funzionamento semplice ed intuitivo. Incorpora un selettore a 4 zone a cui è possibile inviare il segnale proveniente dal microfono o dall'ingresso ausiliario. Dispone di toni di avviso musicali selezionabili con controllo del volume indipendente. Inoltre, dispone di controllo del volume per il microfono e indicatori di alimentazione, zona e stato operativo del microfono. È possibile collegare in catena fino a 35 microfoni.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE: Microfono con selettore di zona per sistema di diffusione sonora e allarme vocale EN54.

Selettore a 4 zone.

Toni di avviso musicali, selezionabili.

Indicatori luminosi per l'accensione e lo stato operativo del microfono.

CONTROLLI: 4 pulsanti di zona.

Selettore ingresso microfono o ausiliario.

Selettore di attivazione/disattivazione dei toni di avviso musicali.

Controllo del volume dei toni di avviso musicali.

Controllo del volume del microfono.

CONNESSIONE: Cavo UTP RJ-45, fino a 660 m con 24 V o 2200 m con 48 V DC (con un microfono, con più microfoni la lunghezza massima si riduce).

ALIMENTAZIONE: 20~57 V CC

MISURE: Profondità 140 x 475 x 213 mm

PESO: 0,85 Kg