

RICEVITORE WIRELESS PER SISTEMA DI GUIDA TURISTICA

RICEVITORE WIRELESS PER
SISTEMA DI GUIDA
TURISTICA



Reference: TOUR-100R

RICEVITORE WIRELESS PER SISTEMA DI GUIDA TURISTICA

Il ricevitore wireless TOUR-100R è progettato per offrire un'esperienza di ascolto confortevole e di alta qualità durante visite guidate in musei, itinerari turistici e contesti culturali. Il suo design compatto e leggero, insieme a un'interfaccia intuitiva e a un'autonomia prolungata, lo rende una soluzione efficiente e funzionale per gruppi numerosi. Opera nella banda libera 863-865 MHz, garantendo una trasmissione stabile sia in spazi chiusi sia in ambienti aperti.

Vantaggi del ricevitore wireless TOUR-100R

Il TOUR-100R si distingue per un insieme di prestazioni orientate all'efficienza e alla facilità d'uso:
18 canali disponibili con modulazione GFSK mono, consentendo fino a 4 canali simultanei senza interferenze.
Batteria ricaricabile di lunga durata con fino a 17 ore di autonomia, ideale per intere giornate.
Schermo LCD integrato che mostra chiaramente il canale selezionato, il livello della batteria e il volume.
Dimensioni ridotte e design ergonomico, con laccetto incluso per facilitarne l'uso continuativo.
Funzione di spegnimento automatico che ottimizza i consumi energetici.

Perché scegliere il ricevitore wireless TOUR-100R?

Questo ricevitore è una scelta eccellente per ambienti in cui la comunicazione chiara è essenziale:
Portata operativa fino a 100 metri, garantendo copertura anche in spazi ampi.
Alta sensibilità di ricezione (-88 dBm) che assicura un segnale chiaro e stabile.
Connessione standard per cuffie tramite jack da 3,5 mm, compatibile con gli accessori più diffusi.
Compatibile con diverse soluzioni di ricarica, incluse custodie per 12 o 35 unità e sistema di sincronizzazione rapida.
Realizzato con materiali resistenti e finitura grigio discreta e professionale.

Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE: Ricevitore wireless.
Dimensioni ridotte, design leggero e resistente.
18 canali, modulazione GFSK mono.
Fino a 4 canali possono funzionare contemporaneamente.
Portata 100 m.
Batteria interna ricaricabile, fino a 17 ore di funzionamento.
Funzionamento semplice e intuitivo.
Schermo LCD, mostra il canale scelto, il livello della batteria e il volume.
Funzione di spegnimento automatico.
Design ergonomico, con laccetto incluso per l'uso continuato.

- FREQUENZA: 863 - 865 MHz, modulazione GFSK, 18 canali
Sensibilità: -88 dBm
- RISPOSTA: 20 - 3.000 Hz
- CONTROLLI: Interruttore on/off
Selezione dei canali e controllo del volume
- USCITE: Cuffia, 8 mW, 32 Ω, jack da 3,5 mm
- ALIMENTAZIONE: Batteria ricaricabile ai polimeri di litio, 3,7 V 1.300 mAh, micro USB B
Tempo di ricarica 7 ore
Autonomia: 17 h
- COLORE: Grigio
- MISURE: 40 x 82,6 x 12 mm di profondità
- ACCESSORI: Auricolare e laccetto
- FACOLTATIVO: TOURC-12: custodia di ricarica per 12 ricevitori
TOURC-305: custodia di ricarica per 35 ricevitori
TOURKS-1: sincronizzatore per i ricevitori

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)