

TRASMETTITORE WIRELESS PER SISTEMI DI GUIDA TURISTICA



TRASMETTITORE WIRELESS
PER SISTEMA DI GUIDA
TURISTICA

Reference: TOUR-100T

TRASMETTITORE WIRELESS PER SISTEMA DI GUIDA TURISTICA

Il trasmettitore wireless TOUR-100T è stato sviluppato per facilitare una comunicazione chiara e professionale in visite guidate e percorsi culturali. Il suo design leggero e resistente, unito a una tecnologia di trasmissione efficiente e senza interferenze, consente di connettersi a più ricevitori simultaneamente, garantendo un'esperienza fluida per tutti i partecipanti. Funziona nella banda libera 863-865 MHz e offre un utilizzo semplice, adatto agli ambienti professionali.

Vantaggi del trasmettitore wireless TOUR-100T

Il TOUR-100T combina tecnologia avanzata e facilità d'uso in un formato compatto:

Trasmissione verso ricevitori illimitati sullo stesso canale, ideale per gruppi numerosi. Compatibile con TOUR-100R. 18 canali disponibili con modulazione GFSK mono, con possibilità di fino a 4 canali simultanei.

Batteria interna ricaricabile con fino a 13 ore di autonomia per un uso continuativo.

Schermo LCD chiaro e funzionale che indica canale, volume e livello della batteria.

Design portatile e robusto, fornito con microfono a risvolto e laccetto.

Perché scegliere il trasmettitore wireless TOUR-100T?

Uno strumento progettato per facilitare il lavoro delle guide e migliorare l'esperienza dei visitatori:

Portata fino a 100 metri, perfetta per ambienti estesi o all'aperto.

Basso ritardo di trasmissione (22 ms) che garantisce comunicazione immediata.

Controlli intuitivi: pulsante on/off, mute, selezione del canale e volume.

Microfono a risvolto incluso con ingresso jack da 3,5 mm per maggiore comodità.

Compatibile con sistemi di ricarica professionali, come valigie per 12 o 35 unità e sincronizzatore.

Realizzato in colore bianco con materiali di alta qualità e finitura resistente per un uso prolungato.

Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE: Trasmettitore wireless.
Dimensioni ridotte, design leggero e resistente.
Trasmissione a tutti i ricevitori TOUR-100R desiderati sullo stesso canale.
18 canali, modulazione GFSK mono. Fino a 4 canali possono funzionare contemporaneamente.
Portata 100 m.
Ritardo 22 ms.
Batteria interna ricaricabile, fino a 13 ore di funzionamento.
Funzionamento semplice e intuitivo.
Schermo LCD, mostra il canale scelto, il livello della batteria e il volume.

Funzione di spegnimento automatico.

- FREQUENZA: 863 - 865 MHz, modulazione GFSK, 18 canali
Potenza RF: 10 mW
- RISPOSTA: 20 - 3.000 Hz
- CONTROLLI: Interruttore on/off e mute
Selezione dei canali e controllo del volume
- ENTRATE: Microfono a risvolto incluso, jack da 3,5 mm
- ALIMENTAZIONE: Batteria ricaricabile ai polimeri di litio, 3,7 V 1.300 mAh, micro USB B
Tempo di ricarica 7 ore
Autonomia: 13 h
- COLORE: Bianco
- MISURE: 40 x 82,6 x 12 mm di profondità
- ACCESSORI: Auricolare con microfono
Laccetto
- FACOLTATIVO: TOURC-12: custodia di ricarica per 12 ricevitori
TOURC-305: custodia di ricarica per 35 ricevitori
TOURKS-1: sincronizzatore per i ricevitori

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)