COPPIA ANTENNE DIREZIONALI PER SISTEMI MICROFONONICI WIRELESS TXZZ7



COPPIA ANTENNE DIREZIONALI PER SISTEMI MICROFONONICI WIRELESS TXZZ7

Reference: TXZZ16ANT

COPPIA ANTENNE DIREZIONALI PER SISTEMI MICROFONONICI WIRELESS TXZZ7

Antenna direzionale attiva che utilizza un array di dipoli periodici logaritmici per fornire una ricettività ad alto guadagno 2 IN 1 per sistemi wireless nel range di frequenza UHF450-970 MHz.

Il design dell'antenna direzionale adattiva fornisce prestazioni di ricezione stabili e a lunga distanza ideali per sistemi wireless UHF diversity. Inoltre, può anche essere utilizzata come un comune sistema wireless multicanale con antenna. Il sistema è progettato per trasmissione a lunga distanza, come palestre, concerti, teatri e grandi sale per spettacoli; o ambienti che possono essere bloccati dalla vista e dalla ricezione.

Installazione estremamente facile e veloce. L'antenna può essere utilizzata approssimativamente su quasi tutti i ricevitori UHF, fornisce anche una ricezione diretta a 180 gradi tra frequenze fisse. L'antenna distribuisce un segnale in radiofrequenza di circa 6 dB quando l'impedenza è di 50 ohm. E' realizzata in rame con rivestimento in pellicola, che conferisce una durevolezza nel tempo, garantisce l'anticorrosione, e protegge dai raggi UV.

Amplificatore d'antenna per sistemi microfonici wireless TXZZ7: TXZZ16AMP

Caratteristiche tecniche:

- Tipo di antenna: Log Periodic Dipole Array (LPDA)
- Frequenza di funzionamento: 450 - 970MHz
- Alimentazione: 12V DC
- Guadagno: 6dB (Tipico); 12 dB (Massimo) Range da: -6dB a: 12dB
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: <1,7 : 1
- Direzionalità: 180°
- Direzione polarità: Verticale
- Numero di segmenti per guida d'onda: 11 Segmenti
- Terminali di connessione: Fixed Right-Angle BNC
- 2 cavi BNC da 3 metri inclusi
- Verniciatura: A polvere color nero
- Confezione da 2 antenne
- Dimensioni (L x A x P): 27,5 x 27,3 x 3,5 cm
- Peso lordo: 1,4 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!