CONTROLLER LEDWALL 1U A 6 PORTE 2 IN 1 DATA OUT



Reference: DS-DT60V-03HI06NO

Controller LEDWall a 6 porte Serie V

Il controller DS-DT60V-03HI06NO fa parte della serie V di Hikvision, è dedicato esclusivamente a sistemi Ledwall dotati di receiving card Hikvision, ed è in grado di pilotare al meglio i sistemi a colori di ultima generazione, consentendo la visualizzazione di 3 segnali LIVE collegati ai suoi 3 ingressi video (2 HDMI + 1 DVI), in Layer differenti.

Può agganciare segnali Video in ingresso, dalla sua porta HDMI1.4, fino alla risoluzione di 1.920x1.200 pixel @60Hz, e gestire 6 porte di uscita per un totale di 3,9Mpixel. Ciascuna porta di uscita può gestire un massimo di 650.000 pixel.

La massima dimensione possibile in orizzontale oppure in verticale è di 5.120 pixel in uscita.

Il Controller può gestire il segnale Audio insieme a quello Video, e fornisce una uscita analogica su mini jack stereo femmina. E’ compatibile HDCP 2.2, ha un piccolo display OLED non touch a colori da 128x64 pixel.

Si adatta automaticamente a frequenze di ingresso video variabili tra 25 e 60 Hz.

SPECIFICHE TECNICHE

·Schermo OLED non touch a colori con risoluzione 128 × 64. Per visualizzare lo stato del dispositivo in qualsiasi momento

·Telaio da 1U Rack

·Pulsanti sul pannello frontale per modificare la luminosità e altri parametri

·Indicatori sul pannello frontale per indicare lo stato di alimentazione, lo stato di accesso al segnale e lo stato di funzionamento

·3 canali di ingresso video. La risoluzione HDMI 1.4 è 1920 × 1200 a 60 Hz

·Adattamento automatico del frame rate da 25 Hz a 60 Hz

·Uscita verso Ledwall in formato RGB 4:4:4, senza perdita di qualità

·6 canali di uscita con una capacità massima di 3,9 Mpixel. La dimensione massima in uscita è di 5.120 pixel in orizzontale, oppure in verticale

·Capacità di carico massima di ciascuna porta di rete è di 0,65 Mpixel

·Ingresso di flussi audio e video misti via HDMI ed ha una uscita audio su mini jack femmina da 3,5 mm

·Zoom a schermo intero e zoom personalizzato per l'ingresso video, modifica personalizzata e splicing personalizzato

·Apertura di finestre sul display con segnali di ingresso e finestra di roaming

·1 canale per i sottotitoli. È possibile impostare il colore, il carattere e la velocità di scorrimento per i sottotitoli, nonché aggiungere immagini e testo

·Configurazione e visualizzazione delle finestre in stile Videowall

·Fino a 10 scene. La scena salvata può essere utilizzata direttamente in futuro

·Visualizzazione di 7 finestre (3 finestre sorgente segnale + 2 finestre immagine + 1 finestra testo scorrevole + 1 finestra sfondo) e personalizzazione del layout delle finestre, ad eccezione della finestra sfondo

·Gestione a cascata e controllo unificato di più controller LED tramite la rete

·Tecnologia di protezione dei contenuti digitali ad elevata larghezza di banda con protocollo HDCP 2.2

·Impostazioni EDID personalizzate

·Allineamento personalizzato dei cavi senza limiti di frame rettangolare

·Funzionamento tramite il client del SW “Led Tool” o tramite Web GUI interna

·Sfondo personalizzabile

·Configurazione del logo di avvio e dello screen saver

·Configurazione della funzione di deumidificazione dello schermo

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!