

JOYSTICK POE CONTROLLO CAMERE PTZ VIA IP E SERIALE CON LCD

Reference: BG-COMMANDER-G2



Controllo Camere PTZ a Joystick universale avanzato, con schermo touch da 5", POE, anteprima NDI. Funziona via IP e via Seriale, con interfacce RS-232/422/485.

Il BG-Commander-G2 è il nostro controllo camere di seconda generazione, che offre un controllo preciso sia per telecamere PTZ IP che seriali. Grazie ai pulsanti retroilluminati di alta qualità, il BG-Commander-G2 offre un'esperienza utente piacevole, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il robusto chassis in metallo garantisce una piattaforma resistente e stabile, progettata per resistere a un utilizzo intensivo per anni. Questo controller è la scelta ideale per eventi dal vivo, luoghi di culto e trasmissioni televisive.

In grado di controllare oltre 250 telecamere, il BG-Commander-G2 offre un'interfaccia pulita e ordinata con 7 tasti di scelta rapida per i dispositivi preferiti e la possibilità di selezionare altre telecamere con la semplice pressione di un pulsante, rendendolo ideale per produzioni di piccole e medie dimensioni.

Il controllo delle telecamere PTZ, sia IP che seriali, è garantito da una porta LAN o da connessioni RS232, RS422 e RS485. Il BG-Commander-G2 supporta i protocolli di controllo IP VISCA, ONVIF, VISCA, PELCO-D e PELCO-P.

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Specifiche
Sistema operativo	Linux
Protocolli supportati	VISCA over IP (UDP/TCP), ONVIF, NDI, VISCA, PELCO-P, PELCO-D
Protocolli di ricerca camera	ONVIF, NDI

Interfacce di comunicazione	RS-422, RS-232, RJ45
Display	Touchscreen HD (720x1280)
Segnale acustico	Suono tasti (On/Off)
Caratteristiche fisiche	Manopola auto-reset, manopola continua, pulsanti in silicone retroilluminati, joystick 4D
Consumo energetico	?5W
Standard PoE	PoE 802.3af / 802.3at / 802.3bt
Alimentazione	DC12V-2A (Centro positivo, esterno negativo)
Temperatura di esercizio	-10°C a 55°C / 14°F a 131°F
Umidità operativa	20% a 80% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-10°C a 60°C / 14°F a 140°F
Umidità di stoccaggio	0% a 90% (senza condensa)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro amplificatore mixer?

[Contattaci subito!](#)