

CONTROLLER DMX PROFESSIONALE STAND-ALONE SENZA COMPUTER

Reference: WOLFMIX-W1-MK3



Controller DMX standalone per show luci senza computer

Il controller luci DMX standalone Wolfmix W1 permette di creare show luminosi in tempo reale senza computer, una soluzione adatta a performer, club, discoteche, live ed eventi in cui serve controllo immediato delle fixture. L'hardware integra touchscreen capacitivo da 4,3 pollici, 37 pulsanti in silicone retroilluminati, moduli FX dedicati e supporto fino a 4 universi DMX, così da gestire colore, movimento, beam e sincronizzazione musicale da un'unica unità compatta. La libreria con migliaia di fixture selezionabili e la possibilità di crearne di nuove direttamente dal controller rendono il W1 adatto a setup luci diversi, anche quando cambiano proiettori o configurazioni. I moduli Color FX, Move FX e Beam FX semplificano la costruzione di effetti dinamici, mentre lo Step Sequencer consente di creare pattern personalizzati. L'app WTOOLS per PC e Mac aggiunge funzioni supplementari, e il collegamento WLINK opzionale permette di affiancare due controller Wolfmix in configurazioni più estese.

Video tutorial - Wolfmix Fixture Building & 3DVisualizer - LETZZTEK Learning Lab

[Video tutorial YOUTUBE - Wolfmix Fixture Building & 3DVisualizer - LETZZTEK Learning Lab - ZZIPP Group](#)

Specifiche Tecniche

Libreria

con migliaia di fixture selezionabili

Possibilità di creare fixture

direttamente dal controller

37 pulsanti

in silicone colorati per accesso rapido agli effetti

Touchscreen

capacitivo da 4,3" con vetro oscurato

Moduli FX

per colore, movimento e beam

Sincronizzazione

musicale integrata

App WTOOLS

per PC e Mac per funzioni aggiuntive

Collegamento tra 2 controller Wolfmix

tramite cavo WLINK opzionale

Possibilità di controllo affiancato

fino a 8 gruppi

Ingresso DMX

tramite WLINK con acquisto add-on tramite app WTOOLS

Color FX

miscela fino a 16 colori con effetti Rainbow, Sparkle o Light Fever

Move FX

crea pattern di movimento per scanner e teste mobili, con Pan, Tilt, Circle e Magic Carpet

Beam FX

genera chase, onde ed effetti dimmer tipo heartbeat su dimmer, zoom o iris

Step Sequencer

consente di creare pattern personalizzati

CPU dedicata con motore beam ad alte prestazioni

Base in acciaio verniciato a polvere con attacco VESA

Memoria flash NOR da 16 MB

Finitura professionale con pad in silicone soft-touch retroilluminati

4 encoder push incrementali con accelerazione

Display con color picker, griglia pan/tilt e tastiera su schermo

Struttura

ABS con base in acciaio VESA 100 mm

Display

4,3" TFT a colori con touch capacitivo

Controlli

encoder con funzione push + 37 pulsanti retroilluminati LED

Processore

CPU 220 MHz ARM, 8 MB RAM, 16 MB Flash

Audio

microfono integrato, ingresso Line-In 3,5 mm

DMX

2x XLR 3 pin OUT, 1x XLR 5 pin OUT, 1x XLR 5 pin IN/OUT WLINK

USB

USB-C + USB-A MIDI, MSD, WLINK

Alimentazione

5V via USB

Dimensioni

(W x D x H): 195 x 220 x 62 mm

Peso

1005g

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!