# AMPLIFICATORE 2 CANALI, 2X150W CON CONTROLLO WIFI MULTIZONA



PowerZone Connect PRO302 è un amplificatore con DSP che offre una potenza di uscita flessibile e affidabile con un totale di 300 W, in mezza unità rack

Reference: POWERZONEPRO302

**PowerZone Connect PRO302 è un amplificatore con DSP che offre una potenza di uscita flessibile e affidabile con un totale di 300 W, in mezza unità rack.**

Il sistema permette di utilizzare due uscite da 150W, sia in alta che in bassa impedenza. Inoltre, con la funzione di powersharing, è possibile veicolare la potenza di 300W per ogni coppia di uscite. La configurazione del sistema può essere eseguita via cavo o wireless e consente l’accesso all’app Web Power Zone Control per una facile configurazione del sistema e dell’audio; gestisci zone sonore, ingressi/uscite, aggiornamenti firmware, importazione di preset degli altoparlanti e accesso alle impostazioni di equalizzazione professionale. La configurazione richiede solo pochi minuti e può essere configurata anche dal browser del telefono. L'interfaccia è integrata in tutti gli amplificatori PowerZone Connect ed è accessibile da qualsiasi dispositivo e browser tramite l'access point wireless integrato o la connessione di rete cablata RJ45.

## Specifiche Tecniche

### Potenza totale del sistema

300W

### Potenza @ 8 ?

2 x 150W

**Potenza @70 / 100V**

2 x 150W

**Powersharing @ 8 ?/@70 / 100V**

1 x 300W

**Consumo**

75W

**Dimensioni**

44 x 220 x 320mm

**Peso**

2.8Kg

**Circuito di uscita**

UMAC™ Class D - full bandwidth PWM modulator with ultra-low distortion

**Tensione di uscita**

90 Vrms ? 70 / 100 V (Hi?Z)

**Signal To Noise-Ratio**

> 106 dB (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz, 8 ? load)

**THD+N (tipico)**

< 0.05 % (20 Hz - 20 kHz, 8 ? load, 3 dB below rated power)

**Risposta in frequenza**

20 Hz - 20 kHz (+0/-0.25 dB (8 ? load, 3 dB below rated power)

**Circuito di protezione**

Protezione da cortocircuito, protezione da sottotensione, protezione termica, protezione da sovraccarico

**Alimentazione**

Alimentatore universale a commutazione di rete UREC™ con Power Factor Correction (PFC) e convertitore standby integrato

**Temperatura di esercizio**

0 - 40°C

**Tensione operativa**

Rete universale, 100-240V, 50-60Hz

**Consumo in standby**

< 0.5 W (Energy Star & ErP 1275/2008/EC compliant)

**Accessori**

2 alette rack (full rack models only), 4 piedini adesivi, morsetti Euroblock

**MCH-888-001**

2 alette rack per installazione rack 19" standard - 1 Placca - 1 Estensione

**MCH-888-002**

2 aletta per fissaggio posteriore

**MCH-888-003**

Kit per fissaggio a muro

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!