AMPLIFICATORE 4 CANALI, 4X1000W CON CONT WIFI MULTIZONA E DANTE



PowerZone Connect PRO4004D è un amplificatore con DSP ed interfaccia Dante, che offre una potenza di uscita flessibile e affidabile con un totale di 300 W, in mezza unità rack.

Reference: POWERZONEPRO4004D

PowerZone Connect PRO4004D è un amplificatore con DSP ed interfaccia Dante, che offre una potenza di uscita flessibile e affidabile con un totale di 300 W, in mezza unità rack.

Il sistema permette di utilizzare due uscite da 150W, sia in alta che in bassa impedenza. Inoltre, con la funzione di powersharing, è possibile veicolare la potenza di 300W per ogni coppia di uscite. La configurazione del sistema può essere eseguita via cavo o wireless e consente l’accesso all’app Web Power Zone Control per una facile configurazione del sistema e dell’audio; gestisci zone sonore, ingressi/uscite, aggiornamenti firmware, importazione di preset degli altoparlanti e accesso alle impostazioni di equalizzazione professionale. La configurazione richiede solo pochi minuti e può essere configurata anche dal browser del telefono. L'interfaccia è integrata in tutti gli amplificatori PowerZone Connect ed è accessibile da qualsiasi dispositivo e browser tramite l'access point wireless integrato o la connessione di rete cablata RJ45.

Specifiche Tecniche

Potenza totale del sistema

4000W

Potenza @ 8 ?

4 x 1000W

Potenza @70 / 100V

4 x 1000W

Dante

Ultimo Chip 4x4, 2 flussi rx7tx

Consumo

1400W

Dimensioni

88 x 440 x 414mm

Peso

11.6 Kg

Circuito di uscita

UMAC™ Class D - full bandwidth PWM modulator with ultra-low distortion

Tensione di uscita

90 Vrms ? 70 / 100 V (Hi?Z)

Signal To Noise-Ratio

> 106 dB (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz, 8 ? load)

THD+N (tipico)

< 0.05 % (20 Hz - 20 kHz, 8 ? load, 3 dB below rated power)

Risposta in frequenza

20 Hz - 20 kHz (+0/-0.25 dB (8 ? load, 3 dB below rated power)

Circuito di protezione

Protezione da cortocircuito, protezione da sottotensione, protezione termica, protezione da sovraccarico

Alimentazione

Alimentatore universale a commutazione di rete UREC™ con Power Factor Correction (PFC) e convertitore standby integrato

Temperatura di esercizio

0 - 40°C

Tensione operativa

Rete universale, 100-240V, 50-60Hz

Consumo in standby

< 0.5 W (Energy Star & ErP 1275/2008/EC compliant)

Accessori

2 alette rack (full rack models only), 4 piedini adesivi, morsetti Euroblock

MCH-888-001

2 alette rack per installazione rack 19" standard - 1 Placca - 1 Estensione

MCH-888-002

2 aletta per fissaggio posteriore

MCH-888-003

Kit per fissaggio a muro

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!