

MODULO AMPLIFICATORE PA 1X40W SU 100V CON INGRESSO DANTE



**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:**
NON
PER
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: AKB-160DT

AMPLIFICATORE 100V 40W.

Let's stream ...

I sistemi noti e collaudati di amplificazione PA-900 e AKB-160, da adesso sono equipaggiati con un modulo Dante™ a 2 canali. In questo modo sono utilizzabili comodamente come Instreamer Dante™, e attraverso i contatti RJ45 ricevono un segnale stereo digitale oppure due segnali mono. Questi segnali saranno trasformati e amplificati in un segnale audio analogico. In questo modo è possibile integrare una rete Dante digitale in un sistema analogico esistente di altoparlanti.

Modulo amplificatore PA con modulo Dante™ integrato

- 1 x 40 W
- uscita 100 V
- funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento senza ventilatore
- ingresso Dante™
- uscita altoparlante con morsetti
- contenitore metallico con angoli di montaggio

Requisiti di sistema: Windows* 7/8.1/10 or MacOS X 10.9.5/10.10.5/10.11

Il marchio Dante® e il software Dante® eventualmente integrati in questi prodotti sono concessi in licenza da Audinate Pty Ltd.

Specifiche:

| | |
|---|------|
| senza ventilatore | 1 |
| Dante® | 1 |
| Potenza musicale totale (P _{MAX}) | 60 W |

| | |
|--|-------------------|
| Potenza nominale | 40 W |
| Potenza efficace con 100 V | 40 W |
| Canali | 1 |
| Zone | 1 |
| Ingressi | Network |
| Banda passante | 17-20000 Hz |
| Rapporto S/R | > 80 dB |
| Fattore di distorsione | |
| Tensione di rete | ~ 230 V |
| Frequenza di rete | 50 Hz |
| Potenza assorbita durante il funzionamento | 75 VA |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Larghezza | 213 mm |
| Altezza | 55 mm |
| Profondità | 238 mm |
| Peso | 3,2 kg |
| Collegamenti | 1 x RJ45 (Dante®) |