

## MIXER AUDIO MINI A 2 CANALI



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: MMX-11USB

## MIXER 2 CANALI CON INTERFACCIA USB

Mixer audio mini a 2 canali

con 3 ingressi e interfaccia USB

- interfaccia USB audio integrata (è riconosciuta come scheda sound esterna)
- porta USB full-duplex (possibilità di registrazione e riproduzione nello stesso tempo) per la riproduzione di file audio digitali dal computer, e per la registrazione di miscelazioni sul computer
- 1 canale mono d'ingresso per microfono con regolatore gain, EQ 2x e regolatore panoramico, LED peak
- 1 canale stereo d'ingresso con regolatore di livello, EQ 2x e regolatore di bilanciamento
- contatti tape record/play
- 1 x uscita stereo jack 3,5 mm (Master)
- uscita cuffia regolabile
- alimentazione phantom +20 V, permanente
- LED clip
- contenitore robusto, compatto, di metallo

### Specifiche:

Numero canali

2

Numero ingressi

3

Ingresso mic

0,5 mV, 1 x XLR a 3 poli

Ingresso Line

150 mV (stereo), 1 x RCA L/R

Tape (Play)

2 mV (mo)

Uscita Booth  
tape (rec)

1 x jack 3,5 mm, max. 6 V  
1 x RCA LR

USB  
Banda passante  
Fattore di distorsione  
Rapporto S/R  
Regolazione bassi  
Regolatore toni acuti  
Alimentazione phantom  
Alimentazione

si  
20-20000 Hz  
81 dB, valutati  
 $\pm 15\text{dB}/80 \text{Hz}$   
 $\pm 15 \text{ dB}/12 \text{ kHz}$   
+20 V  
tramite porta USB

Tensione alternativa d'esercizio  
Alimentazione alternativa  
Temp. di esercizio ammessa  
Larghezza  
Altezza  
Profondità  
Peso

o aliment, in dotaz.  
DC 5 V  
DC 500 mA  
0-40 °C  
102 mm  
45 mm  
140 mm  
430 g