

## MIXER STEREO PER DJ



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI  
A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: MPX-205/SW

## MIXER STEREO

Mixer stereo per DJ

- 1 DJ-Mic, 4 canali stereo, commutabili Line/Phono (1+2) e Line/Line (3+4)
- effetto stereo Send/Return
- 2 uscite Master
- auto-talkover e interruttore on-air per DJ-Mic
- indicazione livello con LED, commutabile fra le due uscite Master e PFL
- regolazione toni a 3 frequenze con funzione cut per canali stereo
- regolazione toni a 2 frequenze per DJ-Mic
- regolatore Gain per tutti gli ingressi
- preascolto (PFL) di ingressi ed uscite stereo tramite uscita cuffia regolabile
- crossfader con tasti di assegnazione
- contatto per lampada a collo di cigno GNL-404

### Specifiche:

Numero canali	5
Numero ingressi	10
Ingresso mic	1,5 mV, 1 x jack 6,3 mm
Ingresso Line	150 mV, 3 x RCA L/R
Ingresso CD	150 mV, 3 x RCA L/R
Ingresso phono	3 mV, 2 x RCA L/R
2 x effect return	135 mV, 1 x RCA L/R
Uscita Master	1 V/600 O, 1 x XLR a 3 poli L/R
Uscita Record	330 mV/600 O, 1 x RCA L/R

---

Uscita monitor	300 mV/600 O, 1 x RCA L/R
2 x effect send	1,2 V/600 O, 1 x RCA L/R
Cuffie	=8 O, 1 x jack 6,3 mm
Lampada a collo di cigno	12 V/5 W, 1 x XLR a 4 poli
Banda passante	20-20000 Hz
Fattore di distorsione	0,05 %
Rapporto S/R	> 50 dB
Regolazione bassi	+15dB, -30dB/50Hz
Regolazione toni medi	+15dB, -30dB/1kHz
Regolatore toni acuti	+15 dB, -30 dB/10 kHz
talkover	-12 dB, automatico
Crossfader	si
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/14 VA
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	14 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	222 mm
Profondità	110 mm
Unità di altezza	5
Peso	4,3 kg