

## MIXER STEREO A 6 CANALI



**ARTICOLO FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: MPX-206/SW

### STEREO MIXER

Mixer stereo a 6 canali

- 4 canali d'ingresso stereo con indicazione separata a LED, commutabili Line/Phono (canali 1-2) e Line/Line (canali 3-4), regolatore Gain, regolazione toni a 3 frequenze con funzione Cut
- 1 canale DJ-Mic con auto talkover commutabile e 1 canale Mic Guest, entrambi con regolatori Gain e regolazione toni a 2 frequenze
- 1 via effect (Send/Return) stereo
- 2 uscite master con LED Beat e 1 uscita Booth
- 1 uscita Record
- indicazione del livello tramite LED, commutabile fra le due uscite master
- crossfader con tasti di assegnazione per i canali 1-4 e con funzione Cut switch per sopprimere gli acuti, medi e bassi
- uscita cuffia regolabile
- avviamento tramite fader per gli ingressi stereo (canali 1-4)
- contatto per lampada a collo di cigno GNL-404

#### Specifiche:

Numero canali  
Numero ingressi  
Ingresso mic

6  
12

1,5 mV, 2 x jack 6,3 mm

Ingresso Line  
Ingresso CD  
Ingresso phono

150 mV, 3 x RCA L/R

150 mV, 3 x RCA L/R

3 mV, 2 x RCA L/R

2 x effect return	135 mV, 1 x RCA L/R
Uscita Master	1 V/600 Ω, 1 x XLR a 3 poli L/R
Uscita Record	300 mV/600 Ω, 1 x RCA L/R
Uscita monitor	1 V/600 Ω, 1 x RCA L/R
2 x effect send	300 mV/600 Ω, 1 x RCA L/R
Cuffie	=8 Ω, jack 6,3 mm
Lampada a collo di cigno	12V/5W, XLR a 4 poli
Banda passante	20-20000 Hz
Fattore di distorsione	0,05 %
Rapporto S/R	> 50 dB
Regolazione bassi	+15dB, -30dB/50Hz
Regolazione toni medi	+15dB, -30dB/1kHz
Regolatore toni acuti	+15dB, -30dB/10kHz
talkover	-12 dB. commutabili
Crossfader	si
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/14 VA
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	14 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	266 mm
Profondità	110 mm
Unità di altezza	6
Peso	6,48 kg