

MIXER AUDIO STEREO A 6 CANALI

**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: MPX-622/SW



MIXER

Mixer audio stereo a 6 canali

specialmente per il campo PA e DJ.

- 2 canali Mic mono con talkover e regolazione toni a 2 frequenze
- 4 canali d'ingresso stereo, commutabili Phono/Line (canali 1 e 2) o Line/Line (canali 3 e 4)
- 1 uscita stereo master
- 1 uscita stereo Record indipendente dal Master
- regolazione toni a 3 frequenze con scatto centrale per le uscite Master e Record
- preascolto di tutti i canali d'ingresso stereo e della somma master tramite uscita stereo regolabile per cuffia
- crossfader commutabile per dissolvenze fra i canali 1-4 in qualsiasi ordine
- indicazione livello stereo con LED

Specifiche:

Numero canali	6
Numero ingressi	8
Ingresso mic	1 mV, 2 x jack 6,3 mm
Ingresso Line	150 mV, 5 x RCA L/R
Ingresso CD	150 mV, 1 x RCA L/R
Ingresso phono	3 mV, 2 x RCA L/R
Uscita Master	0,775 V/600 O, 1 x RCA L/R
Uscita Record	0,775 V/600 O, 1 x RCA L/R
Cuffie	=8 O, 1 x jack 6,3 mm

Banda passante	20-20000 Hz
Fattore di distorsione	0,1 %
Rapporto S/R	65 dB
Regolazione bassi	±10dB/100Hz
Regolazione toni medi	±10dB/1kHz
Regolatore toni acuti	±10dB/10kHz
talkover	-15 dB
Crossfader	si
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	10 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	89 mm
Profondità	95 mm
Unità di altezza	2
Peso	2,4 kg