AMPLIFICATORI MONO A 4 CANALI, 4 X 120 W20W

ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI: SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO +390429617888

Reference: PA-12040

MIXER AMPLI 4 ZONE INDIPENDENTI 100V 4x120W

Mixer amplificatore a 4 zone

con caratteristiche professionali per applicazioni PA multiroom generali.

- 120 W per zona
  100 V e 4 / 8 O operation
  Utilizzo perfetto della capacità e protezione affidabile degli altoparlanti collegati grazie a un limitatore integrato
  3 ingressi microfono / linea tramite pettine. jacks
  Linea stereo a 2 ingressi tramite prese RCA
  Ogni canale di ingresso con controllo del guadagno, controllo del tono a 2 vie, interruttore di silenziamento del canale e interruttore di routing di zona
  Ingressi microfono con alimentazione phantom + 46 V, attivabili secondo necessità
  Funzione prioritaria per il canale 1, commutabile
  Ingresso cercapersone indipendente, può essere indirizzato a tutte le zone
  4 uscite di zona, possono essere controllate individualmente
  Uscita di zona e monitor per ulteriori amplificatori o registratori
  Connessione per altoparlanti monitor
  Controllo del livello tramite VU meter per zona e monitor
  Uscita cuffie regolabile
  Ventola di raffreddamento
  Funzionamento a 230 A / V

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX})	4 x 170 W
Potenza nominale	4 x 120 W
Canali	5
Zone	4
Ingressi	5 mV/4 kO, 100 mV/10 kO (Mic/Line) 100 mV/30 kO (Line)

	40 mV/5 kO (Tel. Paging)
Banda passante	50-17000 Hz
Limiter integrato	
Regolazione toni bassi	±10dB/100Hz
Regolazione toni alti	±10dB/10kHz
Rapporto S/R	> 65 dB, Mic
	> 75 dB, Line
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	1200 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	133 mm
Profondità	410 mm
Peso	20,5 kg
Collegamenti	3 x combo jack/XLR, bil. (ingressi Mic/Line)
	2 x RCA L/R (ingressi Line)
	jack 3,5 mm (cuffia)
	materiale per avvitare (paging, priority, uscite zone, altoparlanti, uscite Line)