

AMPLIFICATORE MIXER MONO PA PER 5 ZONE 100V 240W

MIXER AMPLI 5 ZONE 100V
240W Garanzia 3 anni

Reference: PA-1240



MIXER AMPLI 5 ZONE 100V 240W Garanzia 3 anni

Amplificatore di missaggio mono a 5 zone

- 1 x 240 W
5 zone, possono essere controllate individualmente
Chime, suono continuo e suono lamentoso, automaticmuto, suono di 2 toni o carillon di 4 toni (selezionabile)
Controlli bassi, alti e master, display di livello tramite LED, ventilatore regolato
Inserimenti per varie funzioni sono disponibili a scelta
Alimentazione phantom 17 V per microfoni electret
Collegamento per microfono cercapersona PA-1120RC (disponibile a richiesta)
Collegamento per microfono push-to-talk PA-4000PTT o PA-4300PTT
Annuncio di allarme automatico con inserimento PA-1120DMT (disponibile a richiesta)
Funzionamento a rete e alimentazione a emergenza a 24 V
Staffe di montaggio rimovibili

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX})

340 W

Potenza nominale

240 W

Canali

5

Zone

5

Ingressi

0

2,5 mV/5 kO, 0,3 V/5 kO (Mic/Line),

Banda passante

55-16000 Hz

Regolazione toni bassi
Regolazione toni alti
Rapporto S/R

$\pm 10\text{dB}/100\text{Hz}$
 $\pm 10\text{dB}/10\text{kHz}$

> 70 dBA (Mic),
> 80 dBA (Line)

Fattore di distorsione
Tensione di rete
Frequenza di rete
Potenza assorbita durante il funzionamento
Tensione alternativa d'esercizio
Alimentazione alternativa
Temp. di esercizio ammessa
Larghezza
Altezza
Profondità
Unità di altezza
Peso
Collegamenti

$\sim 230\text{ V}$
50 Hz
630 VA
DC 24 V
DC 27 V
0-40 °C
482 mm
133 mm
352 mm
14 kg
3 x 6,3 mm/XLR combo (ingressi Mic/Line),
2 x RCA L/R (ingressi Line),
2 x RJ45 (microfono PTT),
contatti a vite (impianto telefonico),
1 x jack 6,3 mm (preamplificatore),
1 x jack 6,3 mm (amplificatore est.),
1 x RCA L/R (Record),