AMPLIFICATORE MIXER MONO PA PER 5 ZONE 100V 240W

ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI: SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO +390429617888

Reference: PA-1240

MIXER AMPLI 5 ZONE 100V 240W Garanzia 3 anni

Amplificatore di missaggio mono a 5 zone

- 1 x 240 W
  5 zone, possono essere controllate individualmente
  Chime, suono continuo e suono lamentoso, automaticmuto, suono di 2 toni o carillon di 4 toni (selezionabile)
  Controlli bassi, alti e master, display di livello tramite LED, ventilatore regolato
  Inserimenti per varie funzioni sono disponibili a scelta
  Alimentazione phantom 17 V per microfoni electret
  Collegamento per microfono cercapersone PA-1120RC (disponibile a richiesta)
  Collegamento per microfono push-to-talk PA-4000PTT o PA-4300PTT
  Annuncio di allarme automatico con inserimento PA-1120DMT (disponibile a richiesta)
  Funzionamento a rete e alimentazione a emergenza a 24 V
  Staffe di montaggio rimovibili

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX})	340 W
Potenza nominale	240 W
Canali	5
Zone	5
Ingressi	2,5 mV/5 kO, 0,3 V/5 kO (Mic/Line), 0
Banda passante	55-16000 Hz

Regolazione toni bassi	±10dB/100Hz
Regolazione toni alti	±10dB/10kHz
Rapporto S/R	> 70 dBA (Mic), > 80 dBA (Line)
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	630 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	DC 27 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	133 mm
Profondità	352 mm
Unità di altezza	
Peso	14 kg
Collegamenti	3 x 6,3 mm/XLR combo (ingressi Mic/Line), 2 x RCA L/R (ingressi Line), 2 x RJ45 (microfono PTT), contatti a vite (impianto telefonico), 1 x jack 6,3 mm (preamplificatore), 1 x jack 6,3 mm (amplificatore est.), 1 x RCA L/R (Record),