

AMPLIFICATORE DIGITALE PA A 4 CANALI



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI
A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PA-1450D

AMPLIFICATORE DIGITALE 100V 4X50W

Amplificatore digitale PA a 4 canali

- 4 x 50 W
- concetto Class-D con alta efficienza per ridurre i costi energetici
- capacità ridotta delle batterie ricaricabili per il funzionamento d'emergenza rispetto agli amplificatori analogici a 100 V
- riduzione notevole del raffreddamento grazie alla perdita minore di calore
- funzionamento silenzioso con raffreddamento senza ventilatore
- funzione Mute per canale
- regolatore livello per canale
- spia LED per Clip e Protect per coppia di canali
- protezione contro cortocircuito
- funzionamento a rete o 24 V di emergenza

Specifiche:

senza ventilatore	1
Potenza nominale	200 W
Potenza efficace con 4 O	4 x 50 W
Potenza efficace con 100 V	4 x 50 W
Impedenza di uscita	4 O, 70/100 V
Canali	4
Ingressi	1 V/20 kO sbil.
	550 mV/20 kO bil.
Banda passante	10-20000 Hz
Rapporto S/R	63 dB
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	300 VA

Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	DC 9 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	483 mm
Altezza	90 mm
Profondità	330 mm
Unità di altezza	2
Peso	11 kg
Collegamenti	4 x ingresso XLR, bil., 4 x ingresso RCA, contatti a vite (altoparlanti)