

CONTROLLER ANTI FEEDBACK A 2 CANALI 3 anni

**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PA-24FR



CONTROLLER ANTI FEEDBACK A 2 CH Garanzia 3 anni

Controller anti feedback a 2 canali

- protezione efficace contro feedback acustico grazie al procedimento di spostamento di frequenza
- spostamento di frequenza a scelta fra 3-15Hz, regolabile a 13 livelli con dip-switch
- noise gate integrato (messo su muto con livello d'ingresso troppo basso)
- funzione bypass
- spia a LED per funzionamento, segnali d'ingresso e funzione spostamento frequenza attivata
- contatti XLR e a vite per ingressi ed uscite Line

Specifiche:

Tipo	Controller anti feedback
Banda passante	20-20000 Hz
Segnale d'ingresso	0,775 V, bil.
Impedenza di ingresso	60 kΩ
segnale d'uscita	0,775 V, bil.
Impedenza di uscita	50 Ω
Rapporto S/R	> 70 dB
Fattore di distorsione	0-40 °C
Temp. di esercizio ammessa	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Alimentazione	
Dimensioni (lxhxp)	482x44x230mm, 1U
Peso	2,4kg
Ingressi	Contatti XLR e a vite
Uscite	Contatti XLR e a vite