

AMPLIFICATORE MIXER PA MONO A 20 ZONE



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PA-2420Z

AMPLIFICATORE MIXER MONO A 20 ZONE

Amplificatore mixer PA mono a 20 zone

- 1 x 240 W
- 20 zone, regolabili singolarmente
- 3 ingressi microfono/Line tramite prese combi
- 2 ingressi stereo Line tramite prese RCA
- gong, suono permanente e modulato, auto-mute, gong a 2 o 4 toni impostabile
- regolatori bassi, alti e master, spia segnale/clip con LED, ventilatore regolato
- inserti per varie funzioni sono disponibili come opzione
- alimentazione phantom per microfoni a elettretre
- contatti per un massimo di 3 microfoni a zone PA-2400RC
- contatti per un massimo di 3 microfoni PTT PA-4300PTT
- avviso allarme con inserto PA-1120DMT (come opzione)
- funzionamento a rete e 24 V di emergenza
- angoli di montaggio staccabili

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX})	290 W
Potenza nominale	240 W
Potenza efficace con 100 V	240 W
Canali	5
Zone	20
Ingressi	2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/5 kΩ (Mic/Line1-3), 0,3 V/15 kΩ (Line4-5), 0,775 V/100 kΩ (preampli)
Banda passante	55-16000 Hz
Regolazione toni bassi	±10 dB/100 Hz
Regolazione toni alti	±10 dB/10 kHz

Rapporto S/R	> 70 dB (Mic), > 80 dB (Line)
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	750 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	DC 17 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	133 mm
Profondità	352 mm
Unità di altezza	
Peso	15 kg
Collegamenti	3 x Combo 6,3 mm/XLR (Mic/Line), 2 x RCA L/R (Line), 1 x Jack 6,3 mm (ingresso preampli), 1 x RJ45 (Mic PTT), 1 x RJ45 (Mic a zone), Contatti a vite (altoparlanti), 1 x RCA L/R (uscita Record) 1 x Jack 6,3 mm (uscita preampli),