

AMPLIFICATORE MIXER PA MONO A 5 ZONE



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PA-312DMP

AMPLIMIXER 5ZONE CON MP3

Amplificatore mixer PA mono a 5 zone

con lettore MP3 integrato

- 1 x 120 W
- lettore MP3 regolabile con interfaccia USB, display illuminato, con telecomando
- funzione autostart (il lettore MP3 si avvia con l'accensione dell'amplificatore con il titolo riprodotto per ultimo)
- 5 zone, attivabili singolarmente
- 1 ingresso microfono sbilanciato
- 2 ingressi microfono bilanciati, a scelta utilizzabili anche come ingressi Line
- 2 ingressi Aux
- 1 ingresso Emergency con auto-talkover regolabile
- uscite per altoparlanti con contatti a vite
- 1 uscita Line
- regolatori del livello ingresso e uscita
- regolazione toni a 2 frequenze differenti per l'uscita
- alimentazione phantom 48 V per canali 2 e 3, attivabile
- montaggio in rack 482 mm (19") con angoli di montaggio in dotazione

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX})	160 W
Potenza nominale	120 W
Canali	5
Zone	5
Ingressi	

Banda passante	50-16000 Hz
Regolazione toni bassi	± 10 dB/100 Hz
Regolazione toni alti	± 10 dB/10 kHz
Rapporto S/R	66 dB (Mic)
Fattore di distorsione	80 dB (Aux)
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	420 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	88 mm
Profondità	335 mm
Unità di altezza	2
Peso	9,2 kg
Collegamenti	1 x jack 6,3 mm (Mic1), 2 x jack 6,3 mm, 2 x XLR (Mic2-3), 2 x RCA L/R (Line2-3), 2 x RCA L/R (Aux1-2), contatti a vite (emergency), 2 x RCA L/R (Mix Out)