

AMPLIFICATORE MIXER PA MONO

MIXER AMPLI. 100V 240W

Reference: PA-324



MIXER AMPLI. 100V 240W

Amplificatore mixer PA mono

- 1 x 240 W
- 3 ingressi microfono, di cui uno bilanciato
- Mic 1 con circuito prioritario e auto-talkover regolabile
- 2 ingressi Aux
- 1 ingresso telefono per centraline telefoniche con uscita audio
- uscite per altoparlanti con contatti a vite
- 1 uscita Line
- regolatori del livello ingresso e uscita
- regolazione toni a 2 frequenze differenti per l'uscita
- alimentazione phantom 48 V per canale 1, attivabile
- montaggio in rack 482 mm (19") con angoli di montaggio in dotazione

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX})

340 W

Potenza nominale

240 W

Canali

6

Ingressi

5 mV/600 Ω (Mic),

350 mV/10 k Ω (Aux),

Banda passante

50-16000 Hz

Regolazione toni bassi

± 10 dB/100 Hz

Regolazione toni alti

± 10 dB/10 kHz

Rapporto S/R

66 dB (Mic)

| | |
|--|----------------------------|
| Fattore di distorsione | 80 dB (Aux) |
| Tensione di rete | ~ 230 V |
| Frequenza di rete | 50 Hz |
| Potenza assorbita durante il funzionamento | 740 VA |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Larghezza | 430 mm |
| Altezza | 88 mm |
| Profondità | 380 mm |
| Unità di altezza | 2 |
| Peso | 11,6 kg |
| Collegamenti | 1 x 6,3 mm/XLR (Combo) |
| | 1 x jack 6,3 mm (Mic1) |
| | 2 x jack 6,3 mm (Mic2-3) |
| | 2 x RCA L/R (Aux1-2) |
| | contatti a vite (telefono) |
| | 1 x RCA L/R (Line Out) |