

## AMPLIFICATORE MIXER MONO A 4 CANALI 10W



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: PA-4040

## MIXER AMPLI 4 ZONE INDIPENDENTI 100V 4x40W

Amplificatore mixer mono a 4 canali xxx

con caratteristiche professionali per sonorizzazioni universali "multiroom"

- 4 x 40 W, funzionamento 100 V e 4/8 Ω
- sfruttamento ottimale delle potenze e protezione degli altoparlanti grazie al limiter integrato
- 3 ingressi microfono/Line con prese combi
- 2 ingressi Line-Stereo con prese RCA
- canali d'ingresso con regolazione gain, regolazione toni a 2 frequenze, interruttore muto per canale e routing di zone
- ingressi microfoni con alimentazione phantom +15 V inseribile individualmente
- funzione priorità per canale 1
- ingresso paging indipendente, routing su tutte le zone
- 4 uscite per zone, regolabili singolarmente
- uscite di linea per zone e monitor per altri amplificatori o registratori
- contatto per altoparlanti monitor
- controllo livello tramite VU-metro a zone e monitor
- uscita cuffia regolabile
- ventilatore termoregolato in modo continuo
- funzionamento a 230 V

PROSOUND 02/2008

"Dare dei comandi sbagliati sarà difficile! Tutto è chiaro, un apparecchio utile ad un prezzo conveniente."

### Specifiche:

Potenza musicale totale ( $P_{MAX}$ )

4 x 65 W

Potenza nominale

4 x 40 W

Canali  
 Zone  
 Ingressi

5

4

5 mV/4 kO, 100 mV/10 kO (Mic/Line),

1

Banda passante  
 Limiter integrato  
 Regolazione toni bassi  
 Regolazione toni alti  
 Rapporto S/R

50-17000 Hz

$\pm 10\text{dB}/100\text{Hz}$

$\pm 10\text{dB}/10\text{kHz}$

> 65 dB (Mic),

> 75 dB (Line)

Fattore di distorsione  
 Tensione di rete  
 Frequenza di rete  
 Potenza assorbita durante il funzionamento  
 Temp. di esercizio ammessa  
 Larghezza  
 Altezza  
 Profondità  
 Unità di altezza  
 Peso  
 Collegamenti

~ 230 V

50 Hz

450 VA

0-40 °C

482 mm

133 mm

310 mm

15 kg

3 x presa 6,3 mm/XLR combo (Mic/Line)

2 x RCACinch L/R (Line),

terminale a vite (altoparlante zona),

terminale a vite (altoparlante monitor),

terminale a vite (Mix-Out),

terminale a vite (Paging),

terminale a vite (Priority),