

# AMPLIFICATORE MIXER MONO A 4 CANALI 100W

MIXER AMPLI 4 ZONE  
INDIPENDENTI 100V 4x40W

Reference: PA-4040



## MIXER AMPLI 4 ZONE INDIPENDENTI 100V 4x40W

Amplificatore mixer mono a 4 canali xxx

con caratteristiche professionali per sonorizzazioni universali "multiroom"

- 4 x 40 W, funzionamento 100 V e 4/8 O
- sfruttamento ottimale delle potenze e protezione degli altoparlanti grazie al limiter integrato
- 3 ingressi microfono/Line con prese combi
- 2 ingressi Line-Stereo con prese RCA
- canali d'ingresso con regolazione gain, regolazione toni a 2 frequenze, interruttore muto per canale e routing di zone
- ingressi microfoni con alimentazione phantom +15 V inseribile individualmente
- funzione priorità per canale 1
- ingresso paging indipendente, routing su tutte le zone
- 4 uscite per zone, regolabili singolarmente
- uscite di linea per zone e monitor per altri amplificatori o registratori
- contatto per altoparlanti monitor
- controllo livello tramite VU-metro a zone e monitor
- uscita cuffia regolabile
- ventilatore termoregolato in modo continuo
- funzionamento a 230 V

PROSOUND 02/2008

"Dare dei comandi sbagliati sarà difficile! Tutto è chiaro, un apparecchio utile ad un prezzo conveniente."

### Specifiche:

Potenza musicale totale ( $P_{MAX}$ )  
Potenza nominale

4 x 65 W  
4 x 40 W

Canali	5
Zone	4
Ingressi	5 mV/4 kO, 100 mV/10 kO (Mic/Line), 1
Banda passante	50-17000 Hz
Limiting integrato	
Regolazione toni bassi	±10dB/100Hz
Regolazione toni alti	±10dB/10kHz
Rapporto S/R	> 65 dB (Mic), > 75 dB (Line)
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	450 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	133 mm
Profondità	310 mm
Unità di altezza	
Peso	15 kg
Collegamenti	3 x presa 6,3 mm/XLR combo (Mic/Line) 2 x RCACinch L/R (Line), terminale a vite (altoparlante zona), terminale a vite (altoparlante monitor), terminale a vite (Mix-Out), terminale a vite (Paging), terminale a vite (Priority),