

AMPLIFICATORE MIXER MONO PA PER 5 ZONE anni



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PA-5240

MIXER AMPLI 5 ZONE 100V 240W Garanzia 3 anni

Amplificatore di missaggio mono a 5 zone

- 1 x 240 W
5 zone, possono essere controllate individualmente
Suono, suono del pianto, silenziamento automatico, suoneria e sirena possono anche essere attivati tramite pulsante momentaneo esterno, suoneria bicolore o carillon a 4 toni (selezionabile)
Controlli bassi, alti e master, display di livello tramite LED, ventilatore regolato
Inserimenti per varie funzioni sono disponibili a scelta
Alimentazione phantom per microfoni electret
Connessione per microfono da tavolo PA-5000PTT
Annuncio di allarme con inserimento PA-1120DMT (disponibile a richiesta)
Funzionamento a rete e alimentazione a emergenza a 24 V
Staffe di montaggio rimovibili

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX})	340 W
Potenza nominale	240 W
Potenza efficace con 8 Ω	1 x 240 W
Potenza efficace con 100 V	240 W
Canali	5
Zone	5
Ingressi	2,5 mV/2 kΩ (Mic1),

2,5 mV/2 kΩ, 0,3 V/200 kΩ Mic/Line2-4),

0,3 V/5 kΩ (Line5-7),

Banda passante
 Regolazione toni bassi
 Regolazione toni alti
 Rapporto S/R

0,775 V/10 kΩ (preamplificatore)
 55-16000 Hz
 $\pm 10\text{dB}/100\text{Hz}$
 $\pm 10\text{dB}/10\text{kHz}$

> 70 dB (Mic),
 > 80 dB (Line)

Fattore di distorsione
 Tensione di rete
 Frequenza di rete
 Potenza assorbita durante il funzionamento
 Tensione alternativa d'esercizio
 Alimentazione alternativa
 Temp. di esercizio ammessa
 Larghezza
 Altezza
 Profondità
 Unità di altezza
 Peso
 Collegamenti

~ 230 V
 50 Hz
 750 VA
 DC 24 V
 DC 20 A
 0-40 °C
 482 mm
 133 mm
 352 mm
 16 kg
 1 x jack 6,3 mm (Mic),
 2 x 6,3 mm/XLR-Combo (Mic/Line),
 3 x RCA L/R (Line),
 terminali a vite (Line),
 1 x jack 6,3 mm (ingresso preampli),
 terminale a vite (PTT-Mic),
 terminale a vite (Mic di comando),