

AMPLIFICATORE MIXER MONO PA PER 5 ZONEanni

MIXER AMPLI 5 ZONE 100V

240W Garanzia 3 anni

Reference: PA-5240



MIXER AMPLI 5 ZONE 100V 240W Garanzia 3 anni

Amplificatore di missaggio mono a 5 zone

- 1 x 240 W
- 5 zone, possono essere controllate individualmente
Suono, suono del pianto, silenziamento automatico, suoneria e sirena possono anche essere attivati tramite pulsante momentaneo esterno, suoneria bicolore o carillon a 4 toni (selezionabile)
Controlli bassi, alti e master, display di livello tramite LED, ventilatore regolato
Inserimenti per varie funzioni sono disponibili a scelta
Alimentazione phantom per microfoni electret
Connessione per microfono da tavolo PA-5000PTT
Annuncio di allarme con inserimento PA-1120DMT (disponibile a richiesta)
Funzionamento a rete e alimentazione a emergenza a 24 V
Staffe di montaggio rimovibili

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX})	340 W
Potenza nominale	240 W
Potenza efficace con 8 O	1 x 240 W
Potenza efficace con 100 V	240 W
Canali	5
Zone	5
Ingressi	2,5 mV/2 kO (Mic1), 2,5 mV/2 kO, 0,3 V/200 kO Mic/Line2-4), 0,3 V/5 kO (Line5-7),

Banda passante	0,775 V/10 kO (preamplificatore)
Regolazione toni bassi	55-16000 Hz
Regolazione toni alti	±10dB/100Hz
Rapporto S/R	±10dB/10kHz
	> 70 dB (Mic),
	> 80 dB (Line)
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	750 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	DC 20 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	133 mm
Profondità	352 mm
Unità di altezza	
Peso	16 kg
Collegamenti	1 x jack 6,3 mm (Mic),
	2 x 6,3 mm/XLR-Combo (Mic/Line),
	3 x RCA L/R (Line),
	terminali a vite (Line),
	1 x jack 6,3 mm (ingresso preampli),
	terminale a vite (PTT-Mic),
	terminale a vite (Mic di comando),