

AMPLIFICATORE MIXER MONO PA PER 5 ZONEanni



ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI:
SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO

+390429617888Reference: PA-5240

MIXER AMPLI 5 ZONE 100V 240W Garanzia 3 anni

Amplificatore di missaggio mono a 5 zone

• 1 x 240 W

5 zone, possono essere controllate individualmente

Suono, suono del pianto, silenziamento automatico, suoneria e sirena possono anche essere attivati tramite pulsante momentaneo esterno, suoneria bicolore o carillon a 4 toni (selezionabile)

Controlli bassi, alti e master, display di livello tramite LED, ventilatore regolato

Inserimenti per varie funzioni sono disponibili a scelta

Alimentazione phantom per microfoni electret

Connessione per microfono da tavolo PA-5000PTT

Annuncio di allarme con inserimento PA-1120DMT (disponibile a richiesta)

Funzionamento a rete e alimentazione a emergenza a 24 V

Staffe di montaggio rimovibili

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX}) Potenza nominale Potenza efficace con 8 O Potenza efficace con 100 V Canali Zone Ingressi 340 W 240 W 1 x 240 W 240 W 5 5 2,5 mV/2 kO (Mic1),

2,5 mV/2 kO, 0,3 V/200 kO Mic/Line2-4),

0,3 V/5 kO (Line5-7),



Banda passante Regolazione toni bassi Regolazione toni alti Rapporto S/R

Fattore di distorsione Tensione di rete Frequenza di rete Potenza assorbita durante il funzionamento Tensione alternativa d'esercizio Alimentazione alternativa Temp. di esercizio ammessa Larghezza Altezza Profondità Unità di altezza Peso Collegamenti

0,775 V/10 kO (preamplificatore) 55-16000 Hz $\pm 10 dB/100 Hz$ $\pm 10 dB/10 kHz$ > 70 dB (Mic), > 80 dB (Line)

~ 230 V 50 Hz 750 VA DC 24 V DC 20 A 0-40 °C 482 mm 133 mm 352 mm

16 kg 1 x jack 6,3 mm (Mic),

2 x 6,3 mm/XLR-Combo (Mic/Line),

3 x RCA L/R (Line),

terminali a vite (Line),

1 x jack 6,3 mm (ingresso preampli),

terminale a vite (PTT-Mic),

terminale a vite (Mic di comando),