

AMPLIFICATORE MIXER MONO PA PER 5 ZONE anni

Reference: PA-5480



MIXER AMPLI 5 ZONE 100V 480W Garanzia 3 anni

Amplificatore di missaggio mono a 5 zone

- 1 x 480 W
5 zone, possono essere controllate individualmente
Suono, suono del pianto, silenziamento automatico, suoneria e sirena possono anche essere attivati tramite pulsante momentaneo esterno, suoneria bicolore o carillon a 4 toni (selezionabile)
Controlli bassi, alti e master, display di livello tramite LED, ventilatore regolato
Inserimenti per varie funzioni sono disponibili a scelta
Alimentazione phantom per microfoni electret
Connessione per microfono da tavolo PA-5000PTT
Annuncio di allarme con inserimento PA-1120DMT (disponibile a richiesta)
Funzionamento a rete e alimentazione a emergenza a 24 V
Staffe di montaggio rimovibili

Specifiche:

Potenza musicale totale (P _{MAX})	680 W
Potenza nominale	480 W
Potenza efficace con 8 Ω	1 x 480 W
Potenza efficace con 100 V	480 W
Canali	5
Zone	5
Ingressi	2,5 mV/2 kΩ (Mic1), 2,5 mV/2 kΩ, 0,3
Banda passante	55-16000 Hz

Regolazione toni bassi	±10dB/100Hz
Regolazione toni alti	±10dB/10kHz
Rapporto S/R	> 70 dB (Mic),
	> 80 dB (Line)
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	1500 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	DC 40 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	133 mm
Profondità	352 mm
Unità di altezza	
Peso	17 kg
Collegamenti	

1 x jack 6,3 mm (Mic),

2 x 6,3 mm/XLR